

Transistor Spectification

2N109 GE-P 35V 0.15A 0.165W	2N1304 GE-N 25V 0.3A 0.15W 10MHz
2N1305 GE-P 30V 0.3A 0.15W 5MHz	2N1307 GE-P 30V 0.3A 0.15W B>60
2N1613 SI-N 75V 1A 0.8W 60MHz	2N1711 SI-N 75V 1A 0.8W 70MHz
2N1893 SI-N 120V 0.5A 0.8W	2N2102 SI-N 120V 1A 1W <120MHz
2N2148 GE-P 60V 5A 12.5W	2N2165 SI-P 30V 50mA 0.15W 18MHz
2N2166 SI-P 15V 50mA 0.15W 10MHz	2N2219A SI-N 40V 0.8A 0.8W 250MHz
2N2222A SI-N 40V 0.8A 0.5W 300MHz	2N2223 2xSI-N 100V 0.5A 0.6W >50
2N2223A 2xSI-N 100V 0.5A 0.6W >50	2N2243A SI-N 120V 1A 0.8W 50MHz
2N2369A SI-N 40V 0.2A .36W 12/18ns	2N2857 SI-N 30V 40mA 0.2W >1GHz
2N2894 SI-P 12V 0.2A 1.2W 60/90ns	2N2905A SI-P 60V 0.6A 0.6W 45/100
2N2906A SI-P 60V 0.6A 0.4W 45/100	2N2907A SI-P 60V 0.6A 0.4W 45/100
2N2917 SI-N 45V 0.03A >60Mz	2N2926 SI-N 25V 0.1A 0.2W 300MHz
2N2955 GE-P 40V 0.1A 0.15W 200MHz	2N3019 SI-N 140V 1A 0.8W 100MHz
2N3053 SI-N 60V 0.7A 5W 100MHz	2N3054 SI-N 90V 4A 25W 3MHz
2N3055 SI-N 100V 15A 115W 800kHz	2N3055 SI-N 100V 15A 115W 800kHz
2N3055H SI-N 100V 15A 115W 800kHz	2N3251 SI-P 50V 0.2A 0.36W
2N3375 SI-N 40V 0.5A 11.6W 500MHz	2N3439 SI-N 450V 1A 10W 15MHz
2N3440 SI-N 300V 1A 10W 15MHz	2N3441 SI-N 160V 3A 25W POWER
2N3442 SI-N 160V 10A 117W 0.8MHz	2N3495 SI-P 120V 0.1A 0.6W >150MHz
2N3502 SI-P 45V 0.6A 0.7W 200MHz	2N3553 SI-N 65V 0.35A 7W 500MHz
2N3571 SI-N 30V 0.05A 0.2W 1.4GHz	2N3583 SI-N 250/175V 2A 35W >10MHz
2N3632 SI-N 40V 0.25A 23W 400MHz	2N3646 SI-N 40V 0.2A 0.2W
2N3700 SI-N 140V 1A 0.5W 200MHz	2N3707 SI-N 30V 0.03A 0.36W 100MHz
2N3708 SI-N 30V 0.03A 0.36W 80MHz	2N3716 SI-N 100V 10A 150W 4MHz
2N3725 SI-N 80V 0.5A 1W 35/60ns	2N3740 SI-P 60V 4A 25W >4MHz
2N3741 SI-N 80V 4A 25W >4MHz	2N3742 SI-N 300V 0.05A 1W >30MHz
2N3767 SI-N 100V 4A 20W >10MHz	2N3771 SI-N 50V 30A 150W POWER
2N3772 SI-N 100V 20A 150W POWER	2N3773 SI-N 160V 16A 150W POWER
2N3792 SI-P 80V 10A 150W 4MHz	2N3819 N-FET 25V 20mA 0.36W
2N3820 P-FET 20V 15mA 0.36W	2N3821 N-FET 50V 2.5mA 0.3W
2N3824 N-FET 50V 10mA 0.3W <250E	2N3866 SI-N 55V 0.4A 1W 175MHz
2N3904 SI-N 60V 0.2A .35W 300MHz	2N3906 SI-P 40V 0.2A .35W 250MHz
2N3909 P-FET 20V 10mA 0.3W	2N3958 N-FET 50V 5mA 0.25W
2N3963 SI-P 80V 0.2A 0.36W >40MHz	2N3972 N-FET 40V 50mA 1.8W
2N4001 SI-N 100V 1A 15W 40MHz	2N4033 SI-P 80V 1A 0.8W 150MHz
2N4036 SI-P 90V 1A 1W 60MHz	2N409 GE-P 13V 15mA 80mW 6.8MHz
2N4126 SI-P 25V 200mA HF	2N4220 N-FET 30V 0.2A
2N4236 SI-P 80V 3A 1W >3MHz	2N427 GE-P 30V 0.4A 0.15W B>40
2N428 GE-P 30V 0.4A 0.15W B>60	2N4286 SI-N 30V 0.05A 0.25W
2N4287 SI-N 45V 0.1A 0.25W 40MHz	2N4291 SI-P 40V 0.2A 0.25W 150MH
2N4302 N-FET 30V 0.5mA 0.3W	2N4347 SI-N 140V 5A 100W 0.8MHz
2N4348 SI-N 140V 10A 120W >0.2MHz	2N4351 N-FET 30V 30mA 0.3W 140KHz
2N4391 N-FET 40V 50mA 30E Up<10V	2N4392 N-FET 40V 25mA 60E Up<5V
2N4393 N-FET 40V 5mA 100E Up<3V	2N4401 SI-N 60V 0.6A 200MHz
2N4403 SI-P 40V 0.6A 200MHz	2N4416 N-FET 30V 15mA VHF/UHF
2N4420 SI-N 40V 0.2A 0.36W	2N4427 SI-N 40V 0.4A 1W 175MHz
2N4906 SI-P 80V 5A 87.5W >4MHz	2N4920 SI-P 80V 1A 30W
2N4923 SI-N 80V 1A 30W	2N5038 SI-N 150V 20A 140W 0.5us
2N5090 SI-N 55V 0.4A 4W 5mA	2N5109 SI-N 40V 0.5A 2.5W 1.5GHz
2N5116 P-FET 30V 5mA 150E Up<4V	2N5154 SI-N 100V 2A 10W
2N5179 SI-N 20V 50mA 0.2W >1GHz	2N5192 SI-N 80V 4A 40W 2MHz
2N5240 SI-N 375V 5A 100W >2MHz	2N5298 SI-N 80V 4A 36W >0.8MHz
2N5308 N-DARL 40V 0.3A 0.4W B>7K	2N5320 SI-N 100V 2A 10W AFSWITCH
2N5322 SI-P 100V 2A 10W AFSWITCH	2N5401 SI-P 160V 0.6A 0.31W
2N5416 SI-P 350V 1A 10W 15MHz	2N5433 N-FET 25V 0.4A 0.3W 7E
2N5457 N-FET 25V 1mA Up<6V	2N5458 N-FET 25V 2.9mA UNI
2N5460 P-FET 40V 5mA Up<6V GEN.P	2N5461 P-FET 40V 9mA 0.31W
2N5462 P-FET 40V 16mA Up<9V GEN.	2N5484 N-FET 25V 5mA 0.31W
2N5485 P-FET 25V 4mA Up<4V	2N5551 SI-N 180V 0.6A 0.31W VID.
2N5589 SI-N 36V 0.6A 3W 175MHz	2N5639 N-FET 30V 10mA 310mW
2N5672 SI-N 150V 30A 140W 0.5us	2N5680 SI-P 120V 1A 1W
2N5682 SI-N 120V 1A 1W >30MHz	2N5684 SI-P 80V 50A 200W
2N5686 SI-N 80V 50A 300W >2MHz	2N5770 SI-N 30V 0.05A 0.7W >900MHz
2N5771 SI-P 15V 50mA 625mW >850MHz	2N5876 SI-P 80V 10A 150W >4MHz
2N5878 SI-N 80V 10A 150W >4MHz	2N5879 SI-N 60V 10A 150W >4MHz
2N5884 SI-P 80V 25A 200W AFPOWSW	2N5886 SI-N 80V 25A 200W >4MHz
2N6031 SI-P 140V 16A 200W 1MHz	2N6050 P-DARL+D 60V 12A 100W
2N6059 SI-N 100V 12A 150W	2N6083 SI-N 36V 5A PQ=30W 175MHz

2N6098 SI-N 70V 10A 75W AFPOWSWITCH	2N6099 SI-N 70V 10A 75W AFPOWSWITCH
2N6109 SI-P 60V 7A 40W 10MHz	2N6124 SI-P 45V 4A 40W
2N6211 SI-P 275V 2A 20W 20MHz	2N6213 SI-P 400V 2A 35W >20MHz
2N6248 SI-P 110V 15A 125W >6MHz	2N6284 N-DARL 100V 20A 160W B>75
2N6287 P-DARL 100V 20A 160W	2N6292 SI-N 80V 7A 40W
2N6356 N-DARL 50V 20A 150W B>150	2N6422 SI-P 500V 2A 35W >10MHz
2N6427 N-DARL 40V 0.5A 0.625W	2N6476 SI-P 130V 4A 16W 5MHz
2N6488 SI-N 90V 15A 75W	2N6491 SI-P 90V 15A 30W
2N6517 SI-N 350V 0.5A 0.625W >40	2N6520 SI-P 350V 0.5A 0.625W >40
2N6547 SI-N 850/400V 15A 175W	2N6556 SI-P 100V 1A 10W >75MHz
2N6609 SI-P 160V 16A 150W 2MHz	2N6660 N-FET 60V 2A 6.25W 3E
2N6661 N-FET 90V 2A 6.2W 4E	2N6675 SI-N 400V 15A
2N6678 SI-N 400V 15A	2N6716 SI-N 60V 2A 2W 50MHz
2N6718 SI-N 100V 2A 2W 50MHz	2N6725 N-DARL 60V 2A 1W B>15K
2N6728 SI-P 60V 2A 2W >50MHz	2N697 SI-N 60V 1A 0.6W <50MHz
2N7002 N-FET 60V 0.115A 0.2W 7E5	2N914 SI-N 40V 0.5A <40/40NS SW
2N918 SI-N 30V 50mA 0.2W 600MHz	2SA1006B SI-P 250V 1.5A 25W 80MHz
2SA1009 SI-P 350V 2A 15W	2SA1011 SI-P 160V 1.5A 25W 120MHz
2SA1013 SI-P 160V 1A 0.9W 50MHz	2SA1015 SI-P 50V 0.15A 0.4W 80MHz
2SA1016 SI-P 100V 0.05A 0.4W 110MHz	2SA1017 SI-P 120V 50mA 0.5W 110MHz
2SA1018 SI-P 250V 70mA 0.75W >50MHz	2SA1020 SI-P 50V 2A 0.9W 100MHz
2SA1027 SI-P 50V 0.2A 0.25W 100MHz	2SA1029 SI-P 30V 0.1A 0.2W 280MHz
2SA1034 SI-P 35V 50mA 0.2W 200MHz	2SA1037 SI-P 50V 0.4A 140MHz FR
2SA1048 SI-P 50V 0.15A 0.2W 80MHz	2SA1049 SI-P 120V 0.1A 0.2W 100MHz
2SA1061 SI-P 100V 6A 70W 15MHz	2SA1062 SI-N 120V 7A 80W 15MHz
2SA1065 SI-P 150V 10A 120W 50MHz	2SA1084 SI-P 90V 0.1A 0.4W 90MHz
2SA1103 SI-P 100V 7A 70W 20MHz	2SA1106 SI-P 140V 10A 100W 20MHz
2SA1110 SI-P 120V 0.5A 5W 250MHz	2SA1111 SI-P 150V 1A 20W 200MHz
2SA1112 SI-P 180V 1A 20W 200MHz	2SA1115 SI-P 50V 0.2A 200MHz UNI
2SA1120 SI-P 35V 5A 170MHz	2SA1123 SI-P 150V 50mA 0.75W 200MHz
2SA1124 SI-P 150V 50mA 1W 200MHz	2SA1127 SI-P 60V 0.1A 0.4W 200MHz
2SA1141 SI-P 115V 10A 100W 90MHz	2SA1142 SI-P 180V 0.1A 8W 180MHz
2SA1145 SI-P 150V 50mA 0.8W 200MHz	2SA1150 SI-P 35V 0.8A 0.3W 120MHz
2SA1156 SI-P 400V 0.5A 10W POWER	2SA1160 SI-P 20V 2A 0.9W 150MHz
2SA1163 SI-P 120V 0.1A 100MHz	2SA1170 SI-P 200V 17A 200W 20MHz
2SA1185 SI-P 50V 7A 60W 100MHz	2SA1186 SI-P 150V 10A 100W
2SA1200 SI-P 150V 50mA 0.5W 120MHz	2SA1201 SI-P 120V 0.8A 0.5W 120MHz
2SA1206 SI-P 15V 0.05A 0.6W	2SA1207 SI-P 180V 70mA 0.6W 150MHz
2SA1208 SI-P 180V 0.07A 0.9W	2SA1209 SI-P 180V 0.14A 10W
2SA1210 SI-P 200V 0.14A 10W	2SA1213 SI-P 50V 2A 0.5W 120MHz
2SA1215 SI-P 160V 15A 150W 50MHz	2SA1216 SI-P 180V 17A 200W 40MHz
2SA1220A SI-P 120V 1.2A 20W 160MHz	2SA1221 SI-P 160V 0.5A 1W 45MHz
2SA1225 SI-P 160V 1.5A 15W 100MHz	2SA1227A SI-P 140V 12A 120W 60MHz
2SA1232 SI-P 130V 10A 100W 60MHz	2SA1241 SI-P 50V 2A 10W 100MHz
2SA1242 SI-P 35V 5A 1W 170MHz	2SA1244 SI-P 60V 5A 20W 60MHz
2SA1249 SI-P 180V 1.5A 10W 120MHz	2SA1261 SI-P 100V 10A 60W POWER
2SA1262 SI-P 60V 4A 30W 15MHz	2SA1264N SI-P 120V 8A 80W 30MHz
2SA1265N SI-P 140V 10A 100W 30MHz	2SA1266 SI-P 50V 0.15A 0.4W POWER
2SA1268 SI-N 120V 0.1A 0.3W 100MHz	2SA1270 SI-P 35V 0.5A 0.5W 200MHz
2SA1271 SI-P 30V 0.8A 0.6W 120MHz	2SA1275 SI-P 160V 1A 0.9W 20MHz
2SA1282 SI-P 20V 2A 0.9W 80MHz	2SA1283 SI-P 60V 1A 0.9W 85MHz
2SA1286 SI-P 30V 1.5A 0.9W 90MHz	2SA1287 SI-P 50V 1A 0.9W 90MHz
2SA1292 SI-P 80V 15A 70W 100MHz	2SA1293 SI-P 100V 5A 30W 0.2us
2SA1294 SI-P 230V 15A 130W	2SA1295 SI-P 230V 17A 200W 35MHz
2SA1296 SI-P 20V 2A 0.75W 120MHz	2SA1298 SI-P 30V 0.8A 0.2W 120MHz
2SA1300 SI-P 10V 2A 0.75W 140MHz	2SA1302 SI-P 200V 15A 150W 25MHz
2SA1303 SI-P 150V 14A 125W 50MHz	2SA1306 SI-P 160V 1.5A 20W
2SA1306A SI-P 180V 1.5A 20W 100MHz	2SA1307 SI-P 60V 5A 20W 0.1us
2SA1309 SI-P 30V 0.1A 0.3W 80MHz	2SA1310 SI-P 60V 0.1A 0.3W 200MHz
2SA1315 SI-P 80V 2A 0.9W 0.2us	2SA1316 SI-P 80V 0.1A 0.4W 50MHz
2SA1317 SI-P 60V 0.2A 0.3W 200MHz	2SA1318 SI-P 60V 0.2A 0.5W 200MHz
2SA1319 SI-P 180V 0.7A 0.7W 120MHz	2SA1321 SI-P 250V 50mA 0.9W 100MHz
2SA1328 SI-P 60V 12A 40W 0.3us	2SA1329 SI-P 80V 12A 40W 0.3us
2SA1345 SI-N 50V 0.1A 0.3W 250MHz	2SA1346 SI-P 50V 0.1A 200MHz
2SA1348 SI-P 50V 0.1A 200MHz	2SA1349 P-ARRAY 80V 0.1A 0.4W 170
2SA1352 SI-P 200V 0.1A 5W 70MHz	2SA1357 SI-P 35V 5A 10W 170MHz
2SA1358 SI-P 120V 1A 10W 120MHz	2SA1359 SI-P 40V 3A 10W 100MHz
2SA1360 SI-P 150V 50mA 5W 200MHz	2SA1361 SI-P 250V 50mA 80MHz
2SA1370 SI-P 200V 0.1A 1W 150MHz	2SA1371E SI-P 300V 0.1A 1W 150MHz
2SA1376 SI-P 200V 0.1A 0.75W 120MHz	2SA1380 SI-P 200V 0.1A 1.2W
2SA1381 SI-P 300V 0.1A 150MHz	2SA1382 SI-P 120V 2A 0.9W 0.2us

2SA1383	SI-P	180V	0.1A	10W	180MHz	2SA1386	SI-P	160V	15A	130W	40MHz
2SA1387	SI-P	60V	5A	25W	80MHz	2SA1392	SI-P	60V	0.2A	0.4W	200MHz
2SA1396	SI-P	100V	10A	30W		2SA1399	SI-P	55V	0.4A	0.9W	150MHz
2SA1400	SI-P	400V	0.5A	10W		2SA1403	SI-P	80V	0.5A	10W	800MHz
2SA1405	SI-P	120V	0.3A	8W	500MHz	2SA1406	SI-P	200V	0.1A	7W	400MHz
2SA1407	SI-P	150V	0.1A	7W	400MHz	2SA1413	SI-P	600V	1A	10W	26MHz
2SA1428	SI-P	50V	2A	1W	100MHz	2SA1431	SI-P	35V	5A	1W	170MHz
2SA1441	SI-P	100V	5A	25W	<300ns	2SA1443	SI-P	100V	10A	30W	
2SA1450	SI-P	100V	0.5A	0.6W	120MHz	2SA1451	SI-P	60V	12A	30W	70MHz
2SA1460	SI-P	60V	1A	1W	<40NS	2SA1470	SI-P	80V	7A	25W	100MHz
2SA1475	SI-P	120V	0.4A	15W	500MHz	2SA1476	SI-P	200V	0.2A	15W	400MHz
2SA1477	SI-P	180V	0.14A	10W	150MHz	2SA1488	SI-P	60V	4A	25W	15MHz
2SA1489	SI-P	80V	6A	60W	20MHz	2SA1490	SI-P	120V	8A	80W	20MHz
2SA1491	SI-P	140V	10A	100W	20MHz	2SA1494	SI-P	200V	17A	200W	20MHz
2SA1507	SI-P	180V	1.5A	10W	120MHz	2SA1515	SI-P	40V	1A	0.3W	150MHz
2SA1516	SI-P	180V	12A	130W	25MHz	2SA1519	SI-P	50V	0.5A	0.3W	200MHz
2SA1535A	SI-P	180V	1A	40W	200MHz	2SA1538	SI-P	120V	0.2A	8W	400MHz
2SA1539	SI-P	120V	0.3A	8W	400MHz	2SA1540	SI-P	200V	0.1A	7W	300MHz
2SA1541	SI-P	200V	0.2A	7W	300MHz	2SA1553	SI-P	230V	15A	150W	25MHz
2SA1566	SI-N	120V	0.1A	0.15W	130MHz	2SA1567	SI-P	50V	12A	35W	40MHz
2SA1568	SI-P	60V	12A	40W		2SA1577	SI-P	32V	0.5A	0.2W	200MHz
2SA1593	SI-P	120V	2A	15W	120MHz	2SA1601	SI-P	60V	15A	45W	
2SA1606	SI-P	180V	1.5A	15W	100MHz	2SA1615	SI-P	30V	10A	15W	180MHz
2SA1624	SI-P	300V	0.1A	0.5W	70MHz	2SA1625	SI-P	400V	0.5A	0.75W	
2SA1626	SI-P	400V	2A	1W	0.5/2.7us	2SA1633	SI-P	150V	10A	100W	20MHz
2SA1643	SI-P	50V	7A	25W	75MHz	2SA1667	SI-P	150V	2A	25W	20MHz
2SA1668	SI-P	200V	2A	25W	20MHz	2SA1670	SI-P	80V	6A	60W	20MHz
2SA1671	SI-P	120/120V	8A	75W	20MHz	2SA1672	SI-P	140V	10A	80W	20MHz
2SA1673	SI-P	180V	15A	85W	20MHz	2SA1680	SI-P	60V	2A	0.9W	100/400ns
2SA1684	SI-P	120V	1.5A	20W	150MHz	2SA1694	SI-P	120/120V	8A	80W	20MHz
2SA1695	SI-P	140V	10A	80W	20MHz	2SA1703	SI-P	30V	1.5A	1W	180MHz
2SA1706	SI-P	60V	2A	1W		2SA1708	SI-P	120V	1A	1W	120MHz
2SA1726	SI-P	80V	6A	50W	20MHz	2SA1776	SI-P	400V	1A	1W	
2SA1803	SI-P	80V	6A	55W	30MHz	2SA1837	SI-P	230V	1A	20W	70MHz
2SA1930	SI-P	180V	2A	20W	200MHz	2SA1962	SI-P	230V	15A	130W	25MHz
2SA329	GE-P	15V	10mA	0.05W		2SA467	SI-P	40V	0,4A	0,3W	
2SA473	SI-P	30V	3A	10W	100MHz	2SA483	SI-P	150V	1A	20W	9MHz
2SA493	SI-P	50V	0.05A	0.2W	80MHz	2SA495	SI-P	35V	0.1A	0.2W	200MHz
2SA562	SI-P	30V	0.5A	0.5W	200MHz	2SA566	SI-P	100V	0.7A	10W	100MHz
2SA608	SI-N	40V	0.1A	0.1W	180MHz	2SA614	SI-P	80V	1A	15W	30MHz
2SA620	SI-P	30V	0.05A	0.2W	120MHz	2SA626	SI-P	80V	5A	60W	15MHz
2SA628	SI-P	30V	0.1A	100MHz		2SA639	SI-P	180V	50mA	0,25W	
2SA642	SI-P	30V	0.2A	0.25W	200MHz	2SA643	SI-P	40V	0.5A	0.5W	180MHz
2SA653	SI-P	150V	1A	15W	5MHz	2SA684	SI-P	60V	1A	1W	200MHz
2SA699	SI-P	40V	2A	10W	150MHz	2SA708A	SI-P	100V	0.7A	0.8W	50MHz
2SA720	SI-P	60V	0.5A	0.6W	200MHz	2SA725	SI-P	35V	0.1A	0.15W	100MHz
2SA733	SI-P	60V	0.15A	0.25W	50MHz	2SA738	SI-P	25V	1.5A	8W	160MHz
2SA747	SI-P	120V	10A	100W	15MHz	2SA756	SI-P	100V	6A	50W	20MHz
2SA762	SI-P	110V	2A	23W	80MHz	2SA765	SI-P	80V	6A	40W	10MHz
2SA768	SI-P	60V	4A	30W	10MHz	2SA769	SI-P	80V	4A	30W	10MHz
2SA770	SI-P	60V	6A	40W	10MHz	2SA771	SI-P	80V	6A	40W	2MHz
2SA777	SI-P	80V	0.5A	0.75W	120MHz	2SA778A	SI-P	180V	0.05A	0.2W	60MHz
2SA781	SI-P	20V	0.2A	0.2W	<80/16	2SA794	SI-P	100V	0.5A	5W	120MHz
2SA794A	SI-P	120V	0.5A	5W	120MHz	2SA812	SI-P	50V	0.1A	0.15W	
2SA814	SI-P	120V	1A	15W	30MHz	2SA816	SI-P	80V	0.75A	1.5W	100MHz
2SA817	SI-P	80V	0.3A	0.6W	100MHz	2SA817A	SI-P	80V	0.4A	0.8W	100MHz
2SA836	SI-P	55V	0.1A	0.2W	100MHz	2SA838	SI-P	30V	30mA	0.25W	300MHz
2SA839	SI-P	150V	1.5A	25W	6MHz	2SA841	SI-P	60V	0.05A	0.2W	140MHz
2SA858	SI-P	150V	50mA	0.5W	100MHz	2SA872	SI-P	90V	0.05A	0.2W	120MHz
2SA872A	SI-P	120V	50mA	0.3W	120MHz	2SA884	SI-P	65V	0.2A	0.27W	140MHz
2SA885	SI-P	45V	1A	5W	200MHz	2SA886	SI-P	50V	1.5A	1.2W	
2SA893	SI-P	90V	50mA	0.3W		2SA900	SI-P	18V	1A	1.2W	
2SA914	SI-P	150V	0.05A	200MHz		2SA915	SI-P	120V	0.05A	0.8W	80MHz
2SA916	SI-P	160V	0.05A	1W	80MHz	2SA921	SI-P	120V	20mA	0.25W	200MHz
2SA933	SI-P	50V	0.1A	0.3W		2SA934	SI-P	40V	0.7A	0.75W	
2SA935	SI-P	80V	0.7A	0.75W	150MHz	2SA937	SI-P	50V	0.1A	0.3W	140MHz
2SA940	SI-P	150V	1.5A	25W	4MHz	2SA941	SI-P	120V	0.05A	0.3W	150MHz
2SA949	SI-P	150V	50mA	0.8W	120MHz	2SA965	SI-P	120V	0.8A	0.9W	120MHz
2SA966	SI-P	30V	1.5A	0.9W	120MHz	2SA968	SI-P	160V	1.5A	25W	100MHz
2SA970	SI-P	120V	0.1A	100MHz		2SA982	SI-P	140V	8A	80W	20MHz
2SA984	SI-P	60V	0.5A	0.5W	120MHz	2SA985	SI-P	120V	1.5A	25W	180MHz

2SA988 SI-P 120V 0.05A 0.5W	2SA991 SI-P 60V 0.1A 0.5W 90MHz
2SA992 SI-P 100V 0.05A 0.2W	2SA995 SI-P 100V 0.05A 0.4W 100MHz
2SB1009 SI-P 40V 2A 10W 100MHz	2SB1010 SI-P 40V 2A 0.75W 100MHz
2SB1012K P-DARL 120V 1.5A 8W	2SB1013 SI-P 20V 2A 0.7W
2SB1015 SI-P 60V 3A 25W 0.4us	2SB1016 SI-P 100V 5A 30W 5MHz
2SB1017 SI-P 80V 4A 25W 9MHz	2SB1018 SI-P 100V 7A 30W 0.4us
2SB1020 P-DARL+D 100V 7A 30W 0.8us	2SB1023 P-DARL+D 60V 3A 20W B=5K
2SB1035 SI-P 30V 1A 0.9W 100MHz	2SB1039 SI-P 100V 4A 40W 20MHz
2SB1050 SI-P 30V 5A 1W 120MHz	2SB1055 SI-P 120V 6A 70W 20MHz
2SB1065 SI-P 60V 3A 10W	2SB1066 SI-P 50V 3A 1W 70MHz
2SB1068 SI-P 20V 2A 0.75W 180MHz	2SB1071 SI-P 40V 4A 25W 150MHz
2SB1077 P-DARL 60V 4A 40W B>1K	2SB1086 SI-P 160V 1.5A 20W 50MHz
2SB1098 P-DARL+D 100V 5A 20W B=80	2SB1099 P-DARL+D 100V 8A 25W B=6K 2SB1100
P-DARL+D 100V 10A 30W B=6 2SB1109	SI-P 160V 0.1A 1.25W
2SB1109S SI-P 160V 0.1A 1.25W	2SB1117 SI-P 30V 3A 1W 280MHz
2SB1120 SI-P 20V 2.5A 0.5W 250MHz	2SB1121T SI-P 30V 2A 150MHz
2SB1123 SI-P 60V 2A 0.5W 150MHz	2SB1132 SI-P 40V 1A 0.5W 150MHz
2SB1133 SI-P 60V 3A 25W 40MHz	2SB1134 SI-P 60V 5A 25W 30W
2SB1135 SI-P 60V 7A 30W 10MHz	2SB1136 SI-P 60V 12A 30W 10MHz
2SB1140 SI-P 25V 5A 10W 320MHz	2SB1141 SI-P 20V 1.2A 10W 150MHz
2SB1143 SI-P 60V 4A 10W 140MHz	2SB1146 P-DARL 120V 6A 25W
2SB1149 P-DARL 100V 3A 15W B=10K	2SB1151 SI-P 60V 5A 20W
2SB1154 SI-P 130V 10A 70W 30MHz	2SB1156 SI-P 130V 20A 100W
2SB1162 SI-P 160V 12A 120W	2SB1163 SI-P 170V 15A 150W
2SB1166 SI-P 60V 8A 20W 130MHz	2SB1168 SI-P 120V 4A 20W 130MHz
2SB1182 SI-P 40V 2A 10W 100MHz	2SB1184 SI-P 60V 3A 15W 70MHz
2SB1185 SI-P 50V 3A 25W 70MHz	2SB1186 SI-P 120V 1.5A 20W 50MHz
2SB1187 SI-P 80V 3A 35W	2SB1188 SI-P 40V 2A 100MHz
2SB1202 SI-P 60V 3A 15W 150MHz	2SB1203 SI-P 60V 5A 20W 130MHz
2SB1204 SI-P 60V 8A 20W 130MHz	2SB1205 SI-P 25V 5A 10W 320MHz
2SB1212 SI-P 160V 1.5A 0.9W 50MHz	2SB1223 P-DARL+D 70V 4A 20W 20MHz
2SB1236 SI-P 120V 1.5A 1W 50MHz	2SB1237 SI-P 40V 1A 1W 150MHz
2SB1238 SI-P 80V 0.7A 1W 100MHz	2SB1240 SI-P 40V 2A 1W 100MHz
2SB1243 SI-P 60V 3A 1W	2SB1254 P-DARL 160V 7A 70W
2SB1255 P-DARL 160V 8A 100W B>5K	2SB1258 P-DARL+D 100V 6A 30W B>1K
2SB1274 SI-P 60V 3A 30W 100MHz	2SB1282 P-DARL+D 100V 4A 25W 50MHz
2SB1292 SI-P 80V 5A 30W	2SB1302 SI-P 25V 5A 320MHz
2SB1318 P-DARL+D 100V 3A 1W B>200	2SB1326 SI-P 30V 5A 0.3W 120MHz
2SB1329 SI-P 40V 1A 1.2W 150MHz	2SB1330 SI-P 32V 0.7A 1.2W 100MHz
2SB1331 SI-P 32V 2A 1.2W 100MHz	2SB1353E SI-P 120V 1.5A 1.8W 50MHz
2SB1361 SI-P 150V 9A 100W 15MHz	2SB1370 SI-P 60V 3A 30W 15MHz
2SB1373 SI-P 160V 12A 2.5W 15MHz	2SB1375 SI-P 60V 3A 25W 9MHz
2SB1382 P-DARL+D 120V 16A 75W B>2	2SB1393 SI-P 30V 3A 2W 30MHz
2SB1420 SI-P 120V 16A 80W 50MHz	2SB1425 SI-P 20V 2A 1W 90MHz
2SB1429 SI-P 180V 15A 150W 10MHz	2SB1434 SI-P 50V 2A 1W 110MHz
2SB1468 SI-P 60/30V 12A 25W	2SB1470 P-DARL 160V 8A 150W B>5K
2SB1490 P-DARL 160V 7A 90W B>5K	2SB1493 P-DARL 160/140V 7A 70W 20
2SB1503 P-DARL 160V 8A 120W B>5K	2SB1556 P-DARL 140V 8A 120W B>5K
2SB1557 P-DARL 140V 7A 100W B>5K	2SB1559 P-DARL 160V 8A 80W B>5K
2SB1560 P-DARL 160V 10A 100W 50MHz	2SB1565 SI-P 80V 3A 25W 15MHz
2SB1587 P-DARL+D 160V 8A 70W B>5K	2SB1624 P-DARL 110V 6A 60W B>5K
2SB206 GE-P 80V 30A 80W	2SB324 GE-P 32V 1A 0.25W
2SB337 GE-P 50V 7A 30W LF-POWER	2SB407 GE-P 30V 7A 30W
2SB481 GE-P 32V 1A 6W 15KHz	2SB492 GE-P 25V 2A 6W
2SB511E SI-P 35V 1.5A 10W 8MHz	2SB524 SI-P 60V 1.5A 10W 70MHz
2SB527 SI-P 110V 0.8A 10W 70MHz	2SB531 SI-P 90V 6A 50W 8MHz
2SB536 SI-P 130V 1.5A 20W 40MHz	2SB537 SI-P 130V 1.5A 20W 60MHz
2SB541 SI-P 110V 8A 80W 9MHz	2SB544 SI-P 25V 1A 0.9W 180MHz
2SB546A SI-P 200V 2A 25W 5MHz	2SB549 SI-P 120V 0.8A 10W 80MHz
2SB557 SI-P 120V 8A 80W	2SB560 SI-P 100V 0.7A 0.9W 100MHz
2SB561 SI-P 25V 0.7A 0.5W	2SB564 SI-P 30V 1A 0.8W
2SB598 SI-P 25V 1A 0.5W 180MHz	2SB600 SI-P 200V 15A 200W 4MHz
2SB601 P-DARL 100V 5A 30W	2SB605 SI-P 60V 0.7A 0.8W 120MHz
2SB621 SI-N 25V 1.5A 0.6W 200MHz	2SB621A SI-N 50V 1A 0.75W 200MHz
2SB631 SI-P 100V 1A 8W	2SB632 SI-P 25V 2A 10W 100MHz
2SB633 SI-P 100V 6A 40W 15MHz	2SB637 SI-P 50V 0.1A 0.3W 200MHz
2SB641 SI-P 30V 0.1A 120MHz	2SB647 SI-P 120V 1A 0.9W 140MHz
2SB649A SI-P 160V 1.5A 1W 140MHz	2SB656 SI-P 160V 12A 125W 20MHz
2SB673 P-DARL+D 100V 7A 40W 0.8us	2SB676 P-DARL 100V 4A 30W 0.15us
2SB681 SI-N 150V 12A 100W 13MHz	2SB688 SI-P 120V 8A 80W 10MHz
2SB700 SI-P 160V 12A 100W	2SB703 SI-P 100V 4A 40W 18MHz

2SB705 SI-P 140V 10A 120W 17MHz	2SB707 SI-P 80V 7A 40W POWER
2SB709 SI-P 45V 0.1A 0.2W 80MHz	2SB716 SI-P 120V 0.05A 0.75W
2SB720 SI-P 200V 2A 25W 100MHz	2SB727 P-DARL+D 120V 6A 50W B>1K
2SB731 SI-P 60V 1A 10W 75MHz	2SB733 SI-P 20V 2A 1W >50MHz
2SB734 SI-P 60V 1A 1W 80MHz	2SB739 SI-P 20/16V 2A 0.9W 80MHz
2SB740 SI-P 70V 1A 0.9W	2SB744 SI-P 70V 3A 10W 45MHz
2SB750 P-DARL+D 60V 2A 35W B>100	2SB753 SI-P 100V 7A 40W 0.4us
2SB764 SI-P 60V 1A 0.9A 150MHz	2SB765 P-DARL+D 120V 3A 30W B>1K
2SB766 SI-P 30V 1A 200MHz	2SB772 SI-P 40V 3A 10W 80MHz
2SB774 SI-P 30V 0.1A 0.4W 150MHz	2SB775 SI-P 100V 6A 60W 13MHz
2SB776 SI-P 120V 7A 70W 15MHz	2SB788 SI-P 120V 0.02A 0.4W 150MHz
2SB791 P-DARL+D 120V 8A 40W B>10	2SB794 P-DARL+D 60V 1.5A 10W B=7
2SB795 P-DARL+D 80V 1.5A 10W B<3	2SB808 SI-P 20V 0.7A 0.25W 250MHz
2SB810 SI-P 30V 0.7A 0.35W 160MHz	2SB815 SI-P 20V 0.7A 0.25W 250MHz
2SB816 SI-P 150V 8A 80W 15MHz	2SB817 SI-P 160V 12A 100W
2SB817F SI-P 160V 12A 90W 15MHz	2SB819 SI-P 50V 1.5A 1W 150MHz
2SB822 SI-P 40V 2A 0.75W 100MHz	2SB824 SI-P 60V 5A 30W 30 MHz
2SB825 SI-P 60V 7A 40W 10MHz	2SB826 SI-P 60V 12A 40W 10MHz
2SB827 SI-P 60V 7A 80W 10MHz	2SB828 SI-P 60V 12A 80W 10MHz
2SB829 SI-P 60V 15A 90W 20MHz	2SB857 SI-P 50V 4A 40W NF/S-L
2SB861 SI-P 200V 2A 30W	2SB863 SI-P 140V 10A 100W 15MHz
2SB865 P-DARL 80V 1.5A 0.9W	2SB873 SI-P 30V 5A 1W 120MHz
2SB882 P-DARL+D 70V 10A 40W B>5K	2SB883 P-DARL+D 70V 15A 70W B=5K
2SB884 P-DARL 110V 3A 30W B=4K	2SB885 P-DARL+D 110V 3A 35W B=4K
2SB891 SI-P 40V 2A 5W 100MHz	2SB892 SI-P 60V 2A 1W
2SB895A P-DARL 60V 1A B=8000	2SB897 P-DARL+D 100V 10A 80W B>1
2SB908 P-DARL+D 80V 4A 15W 0.15us	2SB909 SI-P 40V 1A 1W 150MHz
2SB922 SI-P 120V 12A 80W 20MHz	2SB926 SI-P 30V 2A 0.75W
2SB938A P-DARL+D 60V 4A 40W B>1K	2SB940 SI-P 200V 2A 35W 30MHz
2SB941 SI-P 60V 3A 35W POWER	2SB945 SI-P 130V 5A 40W 30MHz
2SB946 SI-P 130V 7A 40W 30MHz	2SB950A P-DARL+D 80V 4A 40W B>1K
2SB953A SI-P 50V 7A 30W 150MHz	2SB955 P-DARL+D 120V 10A 50W B=4
2SB975 P-DARL+D 100V 8A 40W B>6K	2SB976 SI-P 27V 5A 0.75W 120MHz
2SB985 SI-P 60V 3A 1W 150MHz	2SB986 SI-P 60V 4A 10W 150MHz
2SB988 SI-P 60V 3A 30W <400/2200	2SC1000 SI-N 55V 0.1A 0.2W 80MHz
2SC1008 SI-N 80V 0.7A 0.8W 75MHz	2SC1012A SI-N 250V 60mA 0.75W >80MHz
2SC1014 SI-N 50V 1.5A 7W	2SC1017 SI-N 75V 1A 60mW 120MHz
2SC1030 SI-N 150V 6A 50W	2SC1046 SI-N 1000V 3A 25W
2SC1047 SI-N 30V 20mA 0.4W 650MHz	2SC1050 SI-N 300V 1A 40W
2SC1051 SI-N 150V 7A 60W 8MHz	2SC1061 SI-N 50V 3A 25W 8MHz=H106
SI-N 30V 20mA 900MHz 2SC1080	SI-N 110V 12A 100W 4MHz
2SC109 SI-N 50V 0.6A 0.6W	2SC1096 SI-N 40V 3A 10W 60MHz
2SC1106 SI-N 350V 2A 80W	2SC1114 SI-N 300V 4A 100W 10MHz
2SC1115 SI-N 140V 10A 100W 10MHz	2SC1116 SI-N 180V 10A 100W 10MHz
2SC1161 SI-P 160V 12A 120W	2SC1162 SI-N 35V 1.5A 10W 180MHz
2SC1172 SI-N 1500V 5A 50W	2SC1195 SI-N 200V 2.5A 100W
2SC1213C SI-N 50V 0.5A 0.4W UNI	2SC1214 SI-N 50V 0.5A 0.6W 50MHz
2SC1215 SI-N 30V 50mA 0.4W 1.2GHZ	2SC1216 SI-N 40V 0.2A 0.3W <20/40
2SC1226 SI-N 40/50V 2A 10W 150MHz	2SC1238 SI-N 35V 0.15A 5W 1.7GHz
2SC1247A SI-N 50V 0.5A 0.4W 60MHz	2SC1308 SI-N 1500V 7A 50W
2SC1312 SI-N 35V 0.1A 0.15W 100MHz	2SC1318 SI-N 60V 0.5A 0.6W 200MHz
SI-N 150V 10A 100W 14MHz 2SC1345	SI-N 55V 0.1A 0.1W 230MHz
2SC1359 SI-N 30V 30mA 0.4W 250MHz	2SC1360 SI-N 50V 0.05A 1W >300MHz
SI-N 50V 0.2A 0.25W 140MHz 2SC1368	SI-N 25V 1.5A 8W 180MHz
2SC1382 SI-N 80V 0.75A 5W 100MHz	2SC1384 SI-N 60V 1A 1W 200MHz
2SC1393 SI-N 30V 20mA 250 mW 700MHz	2SC1398 SI-N 70V 2A 15W
2SC1413A SI-N 1200V 5A 50W	2SC1419 SI-N 50V 2A 20W 5MHz
2SC1426 SI-N 35V 0.2A 2.7GHz	2SC1431 SI-N 110V 2A 23W 80MHz
2SC1432 N-DARL 30V 0.3A 0.3W B=40	2SC1439 SI-N 150V 50mA 0.5W 130MHz
2SC1445 SI-N 100V 6A 40W 10MHz	2SC1446 SI-N 300V 0.1A 10W 55MHz
2SC1447 SI-N 300V 0.15A 20W 80MHz	2SC1448 SI-N 150V 1.5A 25W 3MHz
2SC1449 SI-N 40V 2A 5W 60MHz	2SC1450 SI-N 150V 0.4A 20W
2SC1454 SI-N 300V 4A 50W 10MHz	2SC1474-4 SI-N 20V 2A 0.75W 80MHz
2SC1501 SI-N 300V 0.1A 10W 55MHz	2SC1505 SI-N 300V 0.2A 15W
2SC1507 SI-N 300V 0.2A 15W 80MHz	2SC1509 SI-N 80V 0.5A 1W 120MHz
2SC1515 SI-N 200V 0.05A 0.2W 110MHz	2SC1520 SI-N 300V 0.2A 12,5W
2SC1545 N-DARL 40V 0.3A 0.3W B=1K	2SC1567 SI-N 100V 0.5A 5W 120MHz
2SC1570 SI-N 55V 0.1A 0.2W 100MHz	2SC1571 SI-N 40V 0.1A 0.2W 100MHz
2SC1573 SI-N 200V 0.1A 1W 80MHz	2SC1577 SI-N 500V 8A 80W 7MHz
2SC1583 SI-N 50V 0.1A 0.4W 100MHz	2SC1619 SI-N 100V 6A 50W 10MHz
2SC1623 SI-N 60V 0.1A 0.2W 250MHz	2SC1624 SI-N 120V 1A 15W 30MHz

2SC1627 SI-N 80V 0.4A 0.8W 100MHz	2SC1674 SI-N 30V .02A 600MC RF/IF
2SC1675 SI-N 50V .03A 0.25W	2SC1678 SI-N 65V 3A 3W
2SC1685 SI-N 60V 0.1A 150MC UNI	2SC1688 SI-N 50V 30mA 0.4W 550MHz
2SC1708A SI-N 120V 50mA 0.2W 150MHz	2SC1729 SI-N 35V 3.5A 16W 500MHz
2SC1730 SI-N 30V 0.05A 1.1GHz UHF	2SC1740 SI-N 40V 100mA 0.3W
2SC1741 SI-N 40V 0.5A 0.3W 250MHz	2SC1756 SI-N 300V 0.2A >50MHz
2SC1760 SI-N 100V 1A 7.9W 80MHz	2SC1775A SI-N 120V 0.05A 0.2W UNI
2SC1781 SI-N 50V 0.5A 0.35W	2SC1815 SI-N 50V 0.15A 0.4W 80MHz
2SC1815BL SI-N 60V 0.15A 0.4W B>350	2SC1815GR SI-N 60V 0.15A 0.4W B>200
2SC1815Y SI-N 60V 0.15A 0.4W B>120	2SC1827 SI-N 100V 4A 30W 10MHz
2SC1832 N-DARL 500V 15A 150W B>10	2SC1841 SI-N 120V 0.05A 0.5W
2SC1844 SI-N 60V 0.1A 0.5W 100MHz	2SC1845 SI-N 120V 0.05A 0.5W
2SC1846 SI-N 120V 0.05A 0.5W	2SC1847 SI-N 50V 1.5A 1.2W
2SC1855 SI-N 20V 20mA 0.25W 550MHz	2SC1871 SI-N 450V 15A 150W <1/3us 2SC1879
N-DARL+D 120V 2A 0.8W B>1 2SC1890	SI-N 90V 0.05A 0.3W 200MHz 2SC1895 SI-N
1500V 6A 50W 2MHz 2SC1906 SI-N	19V 0.05A 0.3W
2SC1907 SI-N 30V 0.05A 1100MHz	2SC1913 SI-N 150V 1A 15W 120MHz
2SC1914 SI-N 90V 50mA 0.2W 150MHz	2SC1921 SI-N 250V 0.05A 0.6W
2SC1922 SI-N 1500V 2.5A 50W	2SC1923 SI-N 30V 20mA 10mW 550MHz
2SC1929 SI-N 300V 0.4A 25W 80MHz	2SC1941 SI-N 160V 50mA 0.8W
2SC1944 SI-N 80V 6A PQ=16W	2SC1945 SI-N 80V 6A 20W
2SC1946A SI-N 35V 7A 50W	2SC1947 SI-N 35V 1A 4W/175MHz
2SC1953 SI-N 150V 0.05A 1.2W 70MHz	2SC1957 SI-N 40V 1A 1.8W/27MHz
2SC1959 SI-N 30V 0.5A 0.5W 200MHz	2SC1967 SI-N 35V 2A 8W 470MHz
2SC1968 SI-N 35V 5A 3W 470MHz	2SC1969 SI-N 60V 6A 20W
2SC1970 SI-N 40V 0.6A 5W	2SC1971 SI-N 35V 2A 12.5W
2SC1972 SI-N 35V 3.5A 25W	2SC1975 SI-N 120V 2A 3.8W 50MHz
2SC1980 SI-N 120V 20mA 0.25W 200MHz	2SC1984 SI-N 100V 3A 30W B=700
2SC1985 SI-N 80V 6A 40W 10MHz	2SC2023 SI-N 300V 2A 40W 10MHz
2SC2026 SI-N 30V 0.05A 0.25W	2SC2027 SI-N 1500/800V 5A 50W
2SC2036 SI-N 80V 1A PQ=1..4W	2SC2053 SI-N 40V 0.3A 0.6W 500MHz
2SC2055 SI-N 18V 0,3A 0,5W	2SC2058 SI-N 40V 0.05A 0.25W
2SC2060 SI-N 40V 0.7A 0.75W 150MHz	2SC2061 SI-N 80V 1A 0.75W 120MHz
2SC2068 SI-N 300V 0.05A 95MHz	2SC2073 SI-N 150V 1.5A 25W 4MHz
2SC2078 SI-N 80V 3A 10W 150MHz	2SC2086 SI-N 75V 1A 0.45W/27MHz
2SC2092 SI-N 75V 3A 5W 27MHz	2SC2094 SI-N 40V 3.5A PQ>15W 175MHz
2SC2097 SI-N 50V 15A PQ=85W	2SC2120 SI-N 30V 0.8A 0.6W 120MHz
2SC2122 SI-N 800V 10A 50W	2SC2166 SI-N 75V 4A 12.5W RFPOWER
SC2168 SI-N 200V 2A 30W 10MHz	2SC2200 SI-N 500V 7A 40W 1US
2SC2209 SI-N 50V 1.5A 10W 150MHz	2SC2216 SI-N 45V 50mA 0.3W 300MHz
2SC2228 SI-N 160V 0.05A 0.75W >50	2SC2229 SI-N 200V 50mA 0.8W 120MHz
2SC2230 SI-N 200V 0.1A 0.8W 50MHz	2SC2233 SI-N 200V 4A 40W 8MHz
2SC2235 SI-N 120V 0.8A 0.9W 120MHz	2SC2236 SI-N 30V 1.5A 0.9W 120MHz 2SC2237
SI-N 35V 2A PQ>7.5W 175MHz 2SC2238	SI-N 160V 1.5A 25W 100MHz 2SC2240 SI-N
120V 50mA .3W 100MHz 2SC2261 SI-N	180V 8A 80W 15MHz
2SC2267 SI-N 400/360V 0.1A 0.4W	2SC2270 SI-N 50V 5A 10W 100MHz
2SC2271 SI-N 300V 0.1A 0.9W 50MHz	2SC2275 SI-N 120V 1.5A 25W 200MHz
2SC2283 SI-N 38V 0.75A 2.8W(500MHz	2SC2287 SI-N 38V 1.5A 7.1W 175MHz 2SC2295
SI-N 30V 0.03A 0.2W 250MHz 2SC2307	SI-N 500V 12A 100W 18MHz
2SC2308 SI-N 55V 0.1A 0.2W 230MHz	2SC2310 SI-N 55V 0.1A 0.2W 230MHz
2SC2312 SI-N 60V 6A 18.5W/27MHz	2SC2314 SI-N 45V 1A 5W
2SC2320 SI-N 50V 0,2A 0,3W	2SC2329 SI-N 38V 0.75A 2W 175MHz
2SC2331 SI-N 150V 2A 15W POWER	2SC2333 SI-N 500/400V 2A 40W
2SC2334 SI-N 150V 7A 40W POWER	2SC2335 SI-N 500V 7A 40W POWER
2SC2336B SI-N 250V 1.5A 25W 95MHz	2SC2344 SI-N 180V 1.5A 25W 120MHz
2SC2347 SI-N 15V 50mA 250mW 650MHz	2SC2362 SI-N 120V 50mA 0.4W 130MHz
2SC2363 SI-N 120V 50mA 0.5W 130MHz	2SC2365 SI-N 600V 6A 50W POWER
2SC2369 SI-N 25V 70mA 0.25W 4.5GHz	2SC2383 SI-N 160V 1A 0.9W 100MHz
2SC2389 SI-N 120V 50mA 0.3W 140MHz	2SC2407 SI-N 35V 0.15A 0.16W 500MHz
2SC2412 SI-N 50V 0.1A 180MHz	2SC2433 SI-N 120V 30A 150W 80MHz
2SC2440 SI-N 450V 5A 40W	2SC2458 SI-N 50V 0.15A 0.2W 80MHz
2SC2466 SI-N 30V 0.05A 2.2GHz	2SC2482 SI-N 300V 0.1A 0.9W 50MHz
2SC2485 SI-N 100V 6A 70W 15MHz	2SC2486 SI-N 120V 7A 80W 15MHz
2SC2491 SI-N 100V 6A 40W 15MHz	2SC2497 SI-N 70V 1.5A 5W 150MHz
2SC2498 SI-N 30V 0.05A 0.3W 3.5GHz	2SC2508 SI-N 40V 6A 50W 175MHz
2SC2510 SI-N 55V 20A 250W(28MHz)	2SC2512 SI-N 30V 50mA 900MHz TUNE
2SC2516 SI-N 150V 5A 30W <0.5/2us	2SC2517 SI-N 150V 5A 30W <0.5/2us
2SC2538 SI-N 40V 0.4A 0.7W	2SC2539 SI-N 35V 4A 17W 175MHz
2SC2542 SI-N 450V 5A 40W	2SC2547 SI-N 120V 0.1A 0.4W
2SC2551 SI-N 300V 0.1A 0.4W 80MHz	2SC2552 SI-N 500V 2A 20W
2SC2553 SI-N 500V 5A 40W 1us	2SC2562 SI-N 60V 5A 25W 0.1us

2SC2563	SI-N	120V	8A	80W	90MHz	2SC2570A	SI-N	25V	70mA	0.6W		
2SC2579	SI-N	160V	8A	80W	20MHz	2SC2581	SI-N	200V	10A	100W		
2SC2590	SI-N	120V	0.5A	5W	250MHz	2SC2592	SI-N	180V	1A	20W	250MHz	
2SC2603	SI-N	50V	0.2A	0.3W		2SC2610	SI-N	300V	0.1A	0.8W	80MHz	
2SC2611	SI-N	300V	0.1A	0.8W	80MHz	2SC2621E	SI-N	300V	0.2A	10W	>50MHz	
2SC2625	SI-N	450V	10A	80W		2SC2630	SI-N	35V	14A	100W		
2SC2631	SI-N	150V	50mA	0,75W	160MHz	2SC2632	SI-N	150V	50mA	1W	160MHz	
2SC2634	SI-N	60V	0.1A	0.4W	200MHz	2SC2653	SI-N	350V	0.2A	15W	>50MHz	2SC2654
SI-N	40V	7A	40W		2SC2655	SI-N	50V	2A	0.9W	0.1us		
2SC2656	SI-N	450V	7A	80W	<1.5/4.5	2SC2660	SI-N	200V	2A	30W	30MHz	
2SC2668	SI-N	30V	20mA	0.1W	550MHz	2SC2671	SI-N	15V	80mA	0.6W	5.5GHz	
2SC2682	SI-N	180V	0.1A	8W	180MHz	2SC2690	SI-N	120V	1.2A	20W	160MHz	
2SC2694	SI-N	35V	20A	140W		2SC2705	SI-N	150V	50mA	0.8W	200MHz	
2SC2706	SI-N	140V	10A	100W	90MHz	2SC2712	SI-N	50V	0.15A	0.15W	80MHz	
2SC2714	SI-N	30V	20mA	0.1W	550MHz	2SC2717	SI-N	30V	50mA	0.3W	300MHz	
2SC2724	SI-N	30V	30mA	200MHz		2SC2749	SI-N	500V	10A	100W	50MHz	2SC2750
SI-N	150V	15A	100W	POWER	2SC2751	SI-N	500V	15A	120W	50MHz	2SC2752	SI-N
500V	0.5A	10W	<1/3.5		2SC2753	SI-N	17V	0.07A	0.3W	5GHz		
2SC2759	SI-N	30V	50mA	0.2W	2.3GHz	2SC2786	SI-N	20V	20mA	600MHz		
2SC2787	SI-N	50V	30mA	0.3W	250MHz	2SC2791	SI-N	900V	5A	100W		
2SC2792	SI-N	850V	2A	80W		2SC2793	SI-N	900V	5A	100W		
2SC2802	SI-N	300V	0.2A	10W	80MHz	2SC2808	SI-N	100V	50mA	0.5W	140MHz	
2SC2810	SI-N	500V	7A	50W	18MHz	2SC2812	SI-N	55V	0.15A	0.2W	100MHz	
2SC2814	SI-N	30V	0.03A	320MHz	F	2SC2825	SI-N	80V	6A	70W	B>500	
2SC2837	SI-N	150V	10A	100W	70MHz	2SC2839	SI-N	20V	30mA	0.15W	320MHz	
2SC2851	SI-N	36V	0.3A	1W	1.5GHz	2SC2873	SI-N	50V	2A	0.5W	120MHz	
2SC2878	SI-N	20V	0.3A	0.4W	30MHz	2SC2879	SI-N	45V	25A	PEP=100W	28MHz	
2SC2882	SI-N	90V	0.4A	0.5W	100MHz	2SC288A	SI-N	35V	20mA	0.15W		
2SC2898	SI-N	500V	8A	50W		2SC2901	SI-N	40V	0.2A	0.6W	<12/18	
2SC2908	SI-N	200V	5A	50W	50MHz	2SC2910	SI-N	160V	70mA	0.9W	150MHz	
2SC2911	SI-N	180V	140mA	10W	150MHz	2SC2912	SI-N	200V	140mA	10W	150MHz	
2SC2922	SI-N	180V	17A	200W	50MHz	2SC2923	SI-N	300V	0.1A	140MHz		
2SC2928	SI-N	1500V	5A	50W		2SC2939	SI-N	500V	10A	100W	2.5us	
2SC2958	SI-N	160V	0.5A	1W		2SC2979	SI-N	800V	3A	40W		
2SC2987	SI-N	140V	12A	120W	60MHz	2SC2988	SI-N	36V	0.5A	175MHz		
2SC2999	SI-N	20V	30mA	750MHz		2SC3001	SI-N	20V	3A	PQ=7W(175MHz)		
2SC3019	SI-N	35V	0.4A	0.6W	520MHz	2SC3020	SI-N	35V	1A	10W		
2SC3022	SI-N	35V	7A	50W		2SC3026	SI-N	1700V	5A	50W	POWER	
2SC3030	N-DARL	900V	7A	80W		2SC3039	SI-N	500V	7A	52W		
2SC3042	SI-N	500/400V	12A	100W		2SC3052F	SI-N	50V	0.2A	0.15W	200MHz	
2SC3063	SI-N	300V	0.1A	1.2W	140MHz	2SC3067	2xSI-N	130V	50mA	0.5W	160	
2SC3068	SI-N	30V	0.3A	Ueb=15V	B>8	2SC3071	SI-N	120V	0.2A	Ueb=15V	B>	
2SC3073	SI-N	30V	3A	15W	100MHz	2SC3074	SI-N	60V	5A	20W	120MHz	
2SC3075	SI-N	500V	0.8A	10W	1/1.5us	2SC3089	SI-N	800V	7A	80W		
2SC3101	SI-N	250V	30A	200W	25MHz	2SC3102	SI-N	35V	18A	170W	520MHz	
2SC3112	SI-N	50V	0.15A	0.4W	100MHz	2SC3116	SI-N	180V	0.7A	10W	120MHz	
2SC3117	SI-N	180V	1.5A	10W	120MHz	2SC3133	SI-N	60V	6A	1.5W	27MHz	
2SC3148	SI-N	900V	3A	40W	1us	2SC3150	SI-N	900V	3A	50W	15MHz	
2SC3153	SI-N	900V	6A	100W		2SC3157	SI-N	150V	10A	60W		
2SC3158	SI-N	500V	7A	60W		2SC3164	SI-N	500V	10A	100W		
2SC3169	SI-N	500V	2A	25W	>8MHz	2SC3175	SI-N	400V	7A	50W	40MHz	
2SC3178	SI-N	1200V	2A	60W		2SC3179	SI-N	60V	4A	30W	15MHz	
2SC3180N	SI-N	80V	6A	60W	30MHz	2SC3181N	SI-N	120V	8A	80W	30MHz	
2SC3182N	SI-N	140V	10A	100W	30MHz	2SC3195	SI-N	30V	20mA	0.1W	550MHz	
2SC3199	SI-N	60V	0.15A	0.2W	130MHz	2SC3200	SI-N	120V	0.1A	0.3W	100MHz	
2SC3202	SI-N	35V	0.5A	0.5W	300MHz	2SC3203	SI-N	35V	0.8A	0.6W	120MHz	
2SC3205	SI-N	30V	2A	1W	120MHz	2SC3206	SI-N	150V	0.5A	0.8W	120MHz	
2SC3210	SI-N	500V	10A	100W	1us	2SC3211	SI-N	800V	5A	70W	>3MHz	
2SC3212	SI-N	800V	7A	3W	3.5MHz	2SC3225	SI-N	40V	2A	0.9W	1us	
2SC3231	SI-N	200V	4A	40W	8MHz	2SC3240	SI-N	50V	25A	110W	30MHz	
2SC3242	SI-N	20V	2A	0.9W	80MHz	2SC3244E	SI-N	100V	0.5A	0.9W	130MHz	
2SC3245A	SI-N	150V	0.1A	0.9W	200MHz	2SC3246	SI-N	30V	1.5A	0.9W	130MHz	
2SC3247	SI-N	50V	1A	.9W	130MHz	B>	2SC3257	SI-N	250V	10A	40W	1/3.5us
2SC3258	SI-N	100V	5A	30W	120MHz	2SC3260	N-DARL	800V	3A	50W	B>10	
2SC3262	N-DARL	800V	10A	100W		2SC3263	SI-N	230V	15A	130W		
2SC3264	SI-N	230V	17A	200W	60MHz	2SC3271	SI-N	300V	1A	5W	80MHz	
2SC3277	SI-N	500V	10A	90W	20MHz	2SC3279	SI-N	10V	2A	0.75W	150MHz	
2SC3280	SI-N	160V	12A	120W	30MHz	2SC3281	SI-N	200V	15A	150W	30MHz	
2SC3284	SI-N	150V	14A	125W	60MHz	2SC3293	N-DARL+D	50V	1.2A	2A	180	
2SC3297	SI-N	30V	3A	15W	100MHz	2SC3299	SI-N	60V	5A	20W	0.1us	
2SC3300	SI-N	100V	15A	100W		2SC3303	SI-N	100V	5A	20W	0.2us	

2SC3306	SI-N	500V	10A	100W	1us	2SC3307	SI-N	900V	10A	150W	1us
2SC3309	SI-N	500V	2A	20W	1us	2SC3310	SI-N	500V	5A	30W	1us
2SC3311	SI-N	60V	0.1A	0.3W	150MHz	2SC3320	SI-N	500V	15A	80W	
SC3326	SI-N	20V	0.3A	0.15W	30MHz	2SC3327	SI-N	50V	0.3A	0.2W	30MHz
2SC3328	SI-N	80V	2A	0.9W	100MHz	2SC3330	SI-N	60V	0.2A	0.3W	200MHz
2SC3331	SI-N	60V	0.2A	0.5W	200MHz	2SC3332	SI-N	180V	0.7A	0.7W	120MHz
2SC3334	SI-N	250V	50mA	0.9W	100MHz	2SC3345	SI-N	60V	12A	40W	90MHz
2SC3346	SI-N	80V	12A	40W	0.2us	2SC3355	SI-N	20V	0.1A	0.6W	6.5GHz
2SC3356	SI-N	20V	0.1A	0.2W	7GHz	2SC3377	SI-N	40V	1A	0.6W	150MHz
2SC3378	SI-N	120V	0.1A	0.2W	100MHz	2SC3379	SI-N	20V	1.5A	PQ=3W	
2SC3381	2xSI-N	80V	0.1A	0.4W	170MHz	2SC3383	SI-N	60V	0.2A	0.5W	250MHz
2SC3397	SI-N	50V	0.1A	250MHz	46K/	2SC3399	SI-N	50V	0.1A	250MHz	
2SC3400	SI-N	50V	0.1A	250MHz	22K/	2SC3401	SI-N	50V	.1A	46K/23KOHM	
2SC3402	SI-N	50V	0.1A	250MHz	10K/	2SC3405	SI-N	900V	0.8A	20W	1us
2SC3409	SI-N	900V	2A	80W	.8uS	2SC3416	SI-N	200V	0.1A	5W	70MHz
2SC3419	SI-N	40V	0.8A	5W	100MHz	2SC3420	SI-N	50V	5A	10W	100MHz
2SC34210	SI-N	120V	1A	1.5W	BJT O-G	2SC3421Y	SI-N	120V	1A	10W	120MHz
SI-N	40V	3A	10W	100MHz		2SC3422Y	SI-N	150V	50mA	5W	200MHz
2SC3425	SI-N	500V	0.8A	10W		2SC3446	SI-N	800V	7A	40W	18MHz
2SC3447	SI-N	800V	5A	50W	18MHz	2SC3456	SI-N	1100/800V	1.5A	40W	
2SC3457	SI-N	1100V	3A	50W		2SC3460	SI-N	1100V	6A	100W	
2SC3461	SI-N	1100/800V	8A	120W		2SC3466	SI-N	1200/650V	8A	120W	
2SC3467	SI-N	200V	0.1A	1W	150MHz	2SC3468	SI-N	300V	0.1A	1W	150MHz
2SC3486	SI-N	1500V	6A	120W		2SC3502	SI-N	200V	0.1A	1.2W	
2SC3503	SI-N	300V	0.1A	7W	150MHz	2SC3504	SI-N	70V	0.05A	0.9W	500MHz
2SC3505	SI-N	900V	6A	80W		2SC3507	SI-N	1000/800V	5A	80W	
2SC3509	N-DARL+D	900V	10A	100W	0.	2SC3514	SI-N	180V	0.1A	10W	200MHz
2SC3518	SI-N	60V	5A	10W		2SC3520	SI-N	500V	18A	130W	18MHz
2SC3526	SI-N	110V	0.15A	7A	30W 1us	2SC3528	SI-N	500V	20A	125W	
2SC3549	SI-N	900V	3A	40W		2SC3552	SI-N	1100V	12A	150W	15MHz
2SC3568	SI-N	150V	10A	30W		2SC3571	SI-N	500V	7A	30W	
2SC3577	SI-N	850V	5A	80W	6MHz	2SC3581	SI-N	55V	0.4A	0.9W	150MHz
2SC3591	SI-N	400V	7A	50W		2SC3595	SI-N	30V	0.5A	5W	2GHz
2SC3596	SI-N	80V	0.3A	8W	700MHz	2SC3597	SI-N	80V	0.5A	10W	800MHz
2SC3599	SI-N	120V	0.3A	8W	500MHz	2SC3600	SI-N	200V	0.1A	7W	400MHz
2SC3601	SI-N	200V	0.15A	7W	400MHz	2SC3608	SI-N	20V	0.08A	6.5GHz	
2SC3611	SI-N	50V	0.15A	4W	300MHz	2SC3616	SI-N	25V	0.7A	250MHz	
2SC3621	SI-N	150V	1.5A	10W	100MHz	2SC3623	SI-N	60V	0.15A	0.25W	B=1K
2SC3632	SI-N	600V	1A	10W	30MHz	2SC3636	SI-N	900/500V	7A	80W	
2SC3642	SI-N	1200V	6A	100W	200ns	2SC3655	SI-N	50V	0.1A	0.4W	46/23K
2SC3656	SI-N	50V	0.1A	0.4W	10K/10	2SC3659	SI-N+D	1700/800V	5A	50W	
2SC3668	SI-N	50V	2A	1W	100MHz	2SC3669	SI-N	80V	2A	1W	0.2us
2SC3675	SI-N	1500/900V	0.1A	10W		2SC3678	SI-N	900V	3A	80W	
2SC3679	SI-N	900/800V	5A	100W		2SC3680	SI-N	900/800V	7A	120W	6MHz
2SC3684	SI-N+D	1500V	10A	150W		2SC3688	SI-N	1500V	10A	150W	0.2us
2SC3692	SI-N	100V	7A	30W	<300/180	2SC373	SI-N	35V	0.1A	0.2W	B>200
2SC3746	SI-N	80V	5A	20W	100MHz	2SC3748	SI-N	80V	10A	30W	100/600ns
2SC3752	SI-N	1100/800V	3A	30W		2SC3781	SI-N	120V	0.4A	15W	500MHz
2SC3782	SI-N	200V	0.2A	15W	400MHz	2SC3783	SI-N	800V	5A	100W	
2SC3787	SI-N	180V	0.14A	10W	150MHz	2SC3788	SI-N	200V	0.1A	5W	150MHz
2SC3789	SI-N	300V	0.1A	7W	70MHz	2SC3790	SI-N	300V	0.1A	7W	150MHz
2SC3792	SI-N	50V	0.5A	0.5W	250MHz	2SC3795A	SI-N	900V	5A	40W	
2SC3807	SI-N	30V	2A	15W	260MHz	2SC3808	N-DARL	80V	2A	170MHz	B>80
2SC380TM	SI-N	30V	50mA	0.3W	100MHz	2SC3811	SI-N	40V	0.1A	0.4W	450MHz
SI-N	500V	10A	100W			2SC3831	SI-N	500/400V	12A	100W	
2SC3842	SI-N	600V	10A	70W	32MHz	2SC3844	SI-N	600V	15A	75W	30MHz
2SC3851	SI-N	80V	4A	25W	15MHz	2SC3852	SI-N	80V	3A	25W	15MHz
2SC3855	SI-N	200V	10A	100W	20MHz	2SC3857	SI-N	200V	15A	150W	20MHz
2SC3858	SI-N	200V	17A	200W	20MHz	2SC3866	SI-N	900V	3A	40W	
2SC3868	SI-N	500V	1.5A	25W	0.7us	2SC3883	SI-N+D	1500V	6A	50W	
2SC3884A	SI-N	1500V	6A	50W		2SC3886A	SI-N	1500V	8A	50W	0.1us
2SC388A	SI-N	25V	50mA	0.3W	300MHz	2SC3890	SI-N	500V	7A	30W	500NS
2SC3892A	SI-N+D	1500V	7A	50W	0.4us	2SC3893A	SI-N+D	1500V	8A	50W	
2SC3895	SI-N	1500/800V	8A	70W		2SC3896	SI-N	1500V	8A	70W	
2SC3897	SI-N	1500V	10A	70W		2SC3902	SI-N	180V	1.5A	10W	120MHz
2SC3907	SI-N	180V	12A	130W	30MHz	2SC3927	SI-N	900V	10A	120W	
2SC394	SI-N	25V	0.1A	200MC	RF	2SC3940	SI-N	30V	1A	1W	200MHz
2SC3943	SI-N	110V	0.15A	2W	300MHz	2SC3944	SI-N	150V	1A	40W	300MHz
2SC3948	SI-N	850V	10A	75W	20MHz	2SC3950	SI-N	30V	0.5A	5W	
2SC3952	SI-N	80V	0.5A	10W	700MHz	2SC3953	SI-N	120V	0.2A	8W	400MHz

2SC3954 SI-N 120V 0.3A 8W 400MHz	2SC3955 SI-N 200V 0.1A 7W 300MHz	2SC3956
SI-N 200V 0.2A 7W 70MHz	SI-N 40V 2A 1.5W 1us	
2SC3972 SI-N 800/500V 5A 40W	2SC3973A SI-N 900V 7A 45W	
2SC3979A SI-N 800V 3A 2W 10MHz	2SC3987 N-DARL+D 50V 3A 15W	
2SC3996 SI-N 1500/800V 15A 180W	2SC3998 SI-N 1500V 25A 250W POWER	
2SC3999 SI-N 300V 0.1A 0.75W 300MHz	2SC4004 SI-N 900/800V 1A 30W <1/4	
2SC4020 SI-N 900V 3A 50W 1us	2SC4024 SI-N 100V 10A 35W B>300	
2SC4029 SI-N 230V 15A 150W 30MHz	2SC4043 SI-N 20V 50mA 0.15W 3.2GHz	
2SC4046 SI-N 120V 0.2A 8W 350MHz	2SC4052 SI-N 600V 3A 40W 20MHz	
2SC4056 SI-N 600V 8A 45W	2SC4059 SI-N 600/450V 15A 130W	
2SC4064 SI-N 50V 12A 35W 40MHz	2SC4107 SI-N 500/400V 10A 60W	
2SC4119 N-DARL+D 1500V 15A 250W B	2SC4123 SI-N+D 1500V 7A 60W	
2SC4125 SI-N+D 1500/800V 10A 70W	2SC4131 SI-N 100V 15A 60W 18MHz	
2SC4135 SI-N 120V 2A 15W 200MHz	2SC4137 SI-N 25V 0.1A 300MHz	
2SC4138 SI-N 500V 10A 80W <1/3.5us	2SC4153 SI-N 200V 7A 30W 0.5us	
2SC4157 SI-N 600V 10A 100W	2SC4159 SI-N 180V 1.5A 15W 100MHz	
2SC4161 SI-N 500V 7A 30W	2SC4169 N-DARL+D 50V 1.2A 1W B=4K	
2SC4199 SI-N 1400V 10A 100W	2SC4200 SI-N 20V 0.6A 5W 2.5GHz	
2SC4204 SI-N 30V 0.7A 0.6W	2SC4231 SI-N 1200/800V 2A 30W	
2SC4235 SI-N 1200/800V 3A 80W	2SC4236 SI-N 1200/800V 6A 100W	
2SC4237 SI-N 1200/800V 10A 150W	2SC4242 SI-N 450/400V 7A 40W	
2SC4256 SI-N 1500V 10A 175W 6MHz	2SC4278 SI-N 150V 10A 100W 30MHz	
2SC4288A SI-N1600/600V 12A 200W	2SC4289A SI-N 1500V 16A 200W	
2SC4290A SI-N 1500V 20A 200W	2SC4297 SI-N 500V 12A 75W 10MHz	
2SC4298 SI-N 500V 15A 80W 10MHz	2SC4300 SI-N 900V 5A 75W 1/6us	
2SC4304 SI-N 800V 3A 35W	2SC4308 SI-N 30V 0.3A 0.6W 2.5GHz	
2SC4313 SI-N 900V 10A 100W 0.5us	2SC4381 SI-N 150V 2A 25W 15MHz	
2SC4382 SI-N 200V 2A 25W 15MHz	2SC4386 SI-N 160/120V 8A 75W 20MHz	
2SC4387 SI-N 200V 10A 80W 20MHz	2SC4388 SI-N 200V 15A 85W 20MHz	
2SC4408 SI-N 80V 2A 0.9W 100/600ns	2SC4429 SI-N 1100/800V 8A 60W	
2SC4430 SI-N 1100V 12A 65W 15MHz	2SC4431 SI-N 120V 1.5A 20W 150MHz	
2SC4439 SI-N 180V 0.3A 8W 400MHz	2SC4467 SI-N 160/120V 8A 80W 20MHz	
2SC4468 SI-N 200V 10A 80W 20MHz	2SC4484 SI-N 30V 2.5A 1W 250MHz	
2SC4488 SI-N 120V 1A 1W 120MHz	2SC4511 SI-N 120V 6A 30W 20MHz	
2SC4512 SI-N 120V 6A 50W 20MHz	2SC4517 SI-N 900V 3A 30W 6MHz	
2SC4517A SI-N 1000V 3A 30W 0.5us	2SC4531 SI-N+D 1500V 10A 50W	
2SC4532 SI-N 1700V 10A 200W 2us	2SC4538 SI-N 900V 5A 80W	
2SC454 SI-N 30V 0.1A 230MHz	2SC4542 SI-N 1500V 10A 50W	
2SC4547 N-DARL+D 85V 3A 30W B>2K	2SC4557 SI-N 900V 10A 80W <1/5.5us	
2SC4560 SI-N 1500V 10A 80W	2SC458 SI-N 30V 0.1A 230MC UNI	
2SC4582 SI-N 600V 100A 65W 20MHz	2SC460 SI-N 30V 0.1A 0.2W 230MHz	
2SC461 SI-N 30V 0.1A 0.2W 230MHz	2SC4744 SI-N 1500V 6A POWER	
2SC4745 SI-N 1500V 6A	2SC4747 SI-N 1500V 10A 50W 0.3us	
2SC4758 SI-N 1500V 8A 50W HI-RES	2SC4769 SI-N+D 1500V 7A 60W	
2SC4770 SI-N 1500/800V 7A 60W	2SC4793 SI-N 230V 1A 2W 100MHz	
2SC4804 SI-N 900V 3A 30W 0.3us	2SC4820 SI-N 450V 6A 30W 12MHz	
2SC4826 SI-N 200V 3A 1.3W 300MHz	2SC4834 SI-N 500V 8A 45W <0.3/1.4	
2SC4883A SI-N 180V 2A 20W 120MHz	2SC4891 SI-N 1500V 15A 75W	
2SC4908 SI-N 900V 3A 35W 1us	2SC4924 SI-N 800V 10A 70W	
2SC4977 SI-N 450V 7A 40W	2SC5002 SI-N 1500V 7A 80W	
2SC5003 SI-N+D 1500V 7A 80W	2SC5027 SI-N 1100V 3A 50W 0.3us	
2SC5030 SI-N 50V 5A 1.3W 150MHz	2SC5045 SI-N 1600V 15A 75W	
2SC5047 SI-N 1600V 25A 250W	2SC5048 SI-N 1500V 12A 50W 0.3us	
2SC5070 SI-N 30V 2A 1.5W B>800	2SC5086 SI-N 20V 80MA 7GHZ	
2SC509 SI-N 35V 0.5A 0.6W 60MHz	2SC5144 SI-N 1700V 20A 200W	
2SC5148 SI-N 1500V 8A 50W 0.2us	2SC5149 SI-N+D 1500V 8A 50W 0.2us	
2SC5150 SI-N 1700V 10A 50W 03us	2SC5171 SI-N 180V 2A 20W 200MHz	
2SC5198 SI-N 140V 10A 100W 30MHz	2SC5207 SI-N 1500V 10A 50W 0.4us	
2SC5242 SI-N 230V 15A 130W 30MHz	2SC5244A SI-N 1600V 30A 200W	
2SC5296 SI-N+D 1500V 8A 60W	2SC5297 SI-N 1500V 8A 60W	
2SC5299 SI-N 1500V 10A 70W 0.2US	2SC535 SI-N 20V 20mA 0.1W 0.700M	
2SC536 SI-N 40V 0.1A 180MC UNI	2SC620 SI-N 50V 0.2A 0.25W UNI	
2SC643 SI-N 1100V 2.5A 50W	2SC644 SI-N 30V 50mA 0.25W	
2SC645 SI-N 30V 30mA 0.14W 200MHz	2SC710 SI-N 30V 0.03A 200MHz	
2SC711 SI-N 30V 0.05A 150MHz	2SC712 SI-N 30V 0.5A 150MHz	
2SC717 SI-N 30V 50mA 0.2W 600MHz	2SC730 SI-N 40V 0.4A PQ=1.5W	
2SC732 SI-N 50V 0.15A 0.4W 150MHz	2SC735 SI-N 35V 0.4A 0.3W UNI	
2SC752 SI-N 15V 100mA 0.1W	2SC756 SI-N 40V 4A 10W 65MHz	
2SC784 SI-N 40V 0.02A 500MC RF	2SC815 SI-N 60V 0.2A 0.25W 200MHz	
2SC828 SI-N 30V 0.05A 0.25W UNI	2SC829 SI-N 30V 30mA 0.4W 230MHz	
2SC839 SI-N 50V 0.03A 250MHz	2SC867 SI-N 400V 1A 23W 8MHz	

2SC869 SI-N 160V 30mA 0.2W 150MHz
2SC900 SI-N 30V 0.03A 100MHz
2SC936 SI-N 1000V 1A 22W POWER
2SC943 SI-N 60V 0.2A 0.3W 220MHz
2SC982 N-DARL 40V 0.3A 0.4W
2SD1012 SI-N 20V 0.7A 0.25W 250MHz
2SD1027 N-DARL+D 20V 15A 100W B>1
2SD1036 SI-N 150/120V 15A 150W
2SD1048 SI-N 20V 0.7A 0.25W 250MHz
2SD1051 SI-N 50V 1.5A 1W 150MHz
2SD1062 SI-N 60V 12A 40W 10MHz
2SD1065 SI-N 60V 15A 90W
2SD1088 N-DARL 300V 6A 30W B>2000
2SD1128 N-DARL 150V 5A 30W
2SD1138 SI-N 200V 2A 30W
2SD1145 SI-N 60V 5A 0.9W 120MHz
2SD1153 SI-N 80V 1.5A 0.9W
2SD1164 SI-N 150V 1.5A 10W DAR+DI
2SD1187 SI-N 100V 10A 80W 10MHz
2SD1192 N-DARL+D 70V 10A 40W B=5K
2SD1198 N-DARL 30V 1A 1W 150MHz
2SD1210 N-DARL+D 150V 10A 80W B=5
2SD1225 SI-N 40V 1A 1W 150MHz
2SD1244 SI-N+D 2500/900V 1A 50W
2SD1247 SI-N 30V 2.5A 1W
2SD1255 SI-N 130V 4A 35W 30MHz
2SD1264 SI-N 200V 2A 30W POWER
2SD1266 SI-N 60V 3A 35W POWER
2SD1270 SI-N 130V 5A 2W 30MHz
2SD1272 SI-N 200V 1A 40W 25MHz
2SD1274 SI-N 150V 5A 40W 40MHz
2SD1286 N-DARL+D 60V 1A 8W B=1K-3
2SD1289 SI-N 120V 8A 80W
2SD1293 SI-N 120V 1A 1W 100MHz
2SD1302 SI-N 25V 0.5A 0.6W 200MHz
2SD1308 N-DARL+D 150V 8A 40W
2SD1314 N-DARL+D 600V 15A 150W
2SD1347 SI-N 60V 3A 1W 150MHz
2SD1350A SI-N 600V 0.5A 1W 55MHz
2SD1378 SI-N 80V 0.7A 10W 120MHz
2SD1380 SI-N 40V 2A 10W 100MHz
2SD1384 SI-N 40V 2A 0.75W 100MHz
2SD1392 N-DARL+D 60V 5A 30W B=800
2SD1398 SI-N+D 1500V 5A 50W
2SD1403 SI-N 1500V 6A 120W
2SD1405 SI-N 50V 3A 25W 2us
2SD1407 SI-N 100V 5A 30W 12MHz
2SD1409 N-DARL+D 600V 6A 25W 1us
2SD1413 N-DARL+D 60V 3A 20W .01US
2SD1426 SI-N+D 1500V 3.5A
2SD1428 SI-N+D 1500V 6A 80W
2SD1439 SI-N+D 1500V 3A 50W
2SD1446 N-DARL+D 500V 6A 40W B>50
2SD1457 N-DARL+D 140V 6A 60W
2SD1468 SI-N 30V 1A 0.3..0.4W 150
2SD1496 SI-N 1500V 5A 50W
2SD1504 SI-N 30V 0.5A 0.3W 300MHz
2SD1508 N-DARL 30V 1.5A 10W B>400
2SD1511 N-DARL 100V 1A 1W 150MHz
2SD1525 N-DARL+D 100V 30A 150W
2SD1541 SI-N 1500V 3A 50W
2SD1554 SI-N+D 1500V 3.5A 40W 1us
2SD1556 SI-N+D 1500V 6A 50W 1us
2SD1565 N-DARL+D 100V 5A 30W
2SD1577 SI-N 1500V 5A 80W
2SD1589 N-DARL+D 100V 5A 20W
2SD1595 N-DARL+D 60V 5A 20W B=6K
2SD1610 SI-N 200V 0.1A 1.3W 140MHz
2SD1632 N-DARL+D 1500V 4A 80W
2SD1649 SI-N+D 1500/800V 2,5A 50W
2SD1651 SI-N+D 1500/800V 5A 60W

2SC898A SI-N 150V 7A 80W 15MHz
2SC930 SI-N 15V 0.03A 300MC RF
2SC941 SI-N 35V 20mA 0.2W 120MHz
2SC945 SI-N 50V 0.1A 250MC UNI
2SD1010 SI-N 50V 50mA 0.3W 200MHz
2SD1018 SI-N 250V 4A 80W B>250
2SD1033 SI-N 200V 2A 20W 10MHz
2SD1047 SI-N 160V 12A 100W 15MHz
2SD1049 SI-N 120V 25A 100W
2SD1055 SI-N 40V 2A 0.75W 100MHz
2SD1064 SI-N 60V 12A 80W
2SD1073 N-DARL 300V 4A 40W B>1K
2SD1113K N-DARL+D 300V 6A 40W
2SD1135 SI-N 80V 4A 40W
2SD1140 N-DARL 30V 1.5A 0.9W
2SD1148 SI-N 140V 10A 100W 20MHz
2SD1163A SI-N 300V 7A 40W
2SD1173 SI-N+D 1500V 5A 70W
2SD1189 SI-N 40V 2A 5W 100MHz
2SD1196 N-DARL+D 110V 8A 40W B=40
2SD1207 SI-N 60V 2A 1W
2SD1213 SI-N 60V 20A 50W
2SD1238 SI-N 120V 12A 80W 20MHz
2SD1246 SI-N 30V 2A 0.75W
2SD1254 SI-N 130V 3A 30W
2SD1263A SI-N 400V 0.75A 35W 30MHz
2SD1265 SI-N 60V 4A 30W 25kHz
2SD1267 SI-N 60V 4A 40W 20MHz
2SD1271 SI-N 130V 7A 40W 30MHz
2SD1273 SI-N 80V 3A 40W 50MHz
2SD1276 N-DARL 60V 4A 40W
2SD1288 SI-N 120V 7A 70W
2SD1292 SI-N 120V 1A 0.9W 100MHz
2SD1297 N-DARL+D 150V 25A 100W
2SD1306 SI-N 30V 0.7A 150mW 250MHz
2SD1313 SI-N 800V 25A 200W 6MHz
2SD1330 SI-N 25V 0.5A 0.6W 200MHz
2SD1348 SI-N 60V 4A 10W 150MHz
2SD1376K N-DARL+D 120V 1.5A 40W
2SD1379 N-DARL 40V 2A 10W 150MHz
2SD1382 SI-N 120V 1A 10W 100MHz
2SD1391 SI-N 1500V 5A 80W
2SD1397 SI-N+D 1500V 3.5A 50W
2SD1399 SI-N+D 1500V 6A 80W
2SD1404 SI-N+D 300V 7A 25W 1us
2SD1406 SI-N 60V 3A 25W 0.8us
2SD1408 SI-N 80V 4A 30W 8MHz
2SD1411 SI-N 100V 7A 30W 10MHz
2SD1415 N-DARL+D 100V 7A 30W 0.8us
2SD1427 SI-N+D 1500V 5A 80W
2SD1432 SI-N 1500V 6A 80W
2SD1441 SI-N+D 1500V 4A 80W
2SD1453 SI-N 1500V 3A 50W
2SD1458 SI-N 20V 0.7A 1W
2SD1491 N-DARL+D 70V 2A 10W B>2K
2SD1497-02 SI-N 1500V 6A 50W
2SD1506 SI-N 60V 3A 10W 90MHz
2SD1509 N-DARL+D 80V 2A 10W 0.4us
2SD1521 N-DARL+D 50V 1.5A 2W B>2K
2SD1526 SI-N 130V 1A 1W 200MHz
2SD155 SI-N 80V 3A 25W
2SD1555 SI-N+D 1500V 5A 40W 1us
2SD1563A SI-N 160V 1.5A 10W 80MHz
2SD1576 SI-N 1500V 2.5A 48W
2SD1579 N-DARL+D 150V 1.5A 1W
2SD1590 N-DARL+D 150V 8A 25W
2SD1609 SI-N 160V 0.1A NF/S-L
2SD1624 SI-N 60V 3A .5W 150MHz
2SD1647 N-DARL+D 50V 2A 25W
2SD1650 SI-N+D 1500/800V 3.5A 50W
2SD1652 SI-N+D 1500V 6A 60W 3MHz

2SD1656 SI-N 1500V 6A 50W 3MHz
2SD1664 SI-N 40V 1A 0.5W 150MHz
2SD1667 SI-N 60V 5A 25W 30MHz
2SD1669 SI-N 60V 12A 30W
2SD1680 SI-N 330/200V 7A 70W
2SD1683 SI-N 60V 4A 10W 150MHz
2SD1706 SI-N 130/80V 15A 80W 20MHz
2SD1710 SI-N 1500/800V 5A 100W
2SD1729 SI-N+D 1500/700V 3.5A 60W
2SD1739 SI-N 1500/700V 6A 100W
2SD1758 SI-N 40V 2A 10W 100MHz
2SD1761 SI-N 80V 3A 35W
2SD1763A SI-N 120V 1.5A 20W 80MHz
2SD1765 N-DARL+D 100V 2A 20W B>1K
2SD1776 SI-N 80V 2A 25W 40MHz
2SD1785 N-DARL+D 120V 6A 30W 100MHz
2SD1791 N-DARL 100V 7A 30W 50MHz
2SD1802 SI-N 60V 3A 15W 150MHz
2SD1809 N-DARL 60V 1A 0.9W B>2K
2SD1815 SI-N 120V 3A 20W 180MHz
2SD1825 N-DARL+D 70V 4A 20W
2SD1830 N-DARL+D 110V 8A 30W B=4K
2SD1843 N-DARL+D 60V 1A 1W B>2000
2SD1849 SI-N+D 1500/700V 7A 120W
2SD1856 N-DARL+D 60V 5A 25W
2SD1858 SI-N 40V 1A 1W 150MHz
2SD1862 SI-N 40V 2A 1W 100MHz
2SD1864 SI-N 60V 3A 1W 90MHz
2SD1878 SI-N+D 1500V 5A 60W 0.3us
2SD1881 SI-N+D 1500V 10A 70W
2SD1894 SI-N 160V 7A 70W 20MHz
2SD1913 SI-N 60V 3A 20W 100MHz
2SD1930 N-DARL 100V 2A 1.2W B=500
2SD1944 SI-N 80V 3A 30W 50MHz
2SD1959 SI-N 1400V 10A 50W
2SD198 SI-N 300V 1A 25W 45MHz
2SD1992 SI-N 30V 0.5A 0.6W 200MHz
2SD1996 SI-N 25V 0.5A 0.6W 200MHz
2SD2006 SI-N 80V 0.7A 1.2W 120MHz
2SD2010 N-DARL 60V 2A 1.2W B>1000
2SD2018 N-DARL+D 60V 1A 5W B>6K5
2SD2061 SI-N 80V 3A 30W 8MHz
2SD2088 N-DARL+D 60V 2A 0.9W B>2K
2SD213 SI-N 110V 10A 100W
2SD2137A SI-N 80V 3A 15W 30MHz
2SD2144 SI-N 25V 0.5A B>560
2SD2159 SI-N 30V 2A 1W 110MHz
2SD2253 SI-N+D 1700V 6A 50W
2SD2276 N-DARL 160V 8A 120W B>5K
2SD234 SI-N 60V 3A 25W AF-POWER
2SD2375 SI-N 80V 3A 25W B>500
2SD2389 N-DARL 160V 10A 100W B>5K
2SD2394 SI-N 60V 3A 30W
2SD2399 N-DARL+D 80V 4A 30W B=1K-
2SD2493 N-DARL 110V 6A 60W 60MHz
2SD2499 SI-N+D 1500V 6A 50W
2SD313 SI-N 60V 3A 30W 8MHz
SD350 SI-N 1500V 5A 22W
2SD359 SI-N 40V 2A 10W LOWFREQPO
2SD381 SI-N 130V 1.5A 20W 60MHz
2SD386 SI-N 200V 3A 25W 8MHz
2SD401 SI-N 200V 2A 20W 10MHz
2SD415 SI-N 120/100V 0.8A 10W
2SD438 SI-N 100V 0.7A 0.9W 100MHz
2SD468 SI-N 25V 1A 0.9W 280MHz
2SD476 SI-N 70V 4A 40W 7MHz
2SD545 SI-N 25V 1.5A 0.5W
2SD552 SI-N 220V 15A 150W 4MHz
2SD555 SI-N 400V 15A 200W 7MHz
2SD560 N-DARL 100V 5A 30W
2SD592 SI-N 30V 1A 0.75W 200MHz
2SD1663 SI-N 1500V 5A 80W 0.5us
2SD1666 SI-N 60V 3A 20W
2SD1668R SI-N 60V 7A 30W
2SD1677 SI-N 1500V 5A 100W 0.5us
2SD1681 SI-N 20V 1.2A 10W 150MHz
2SD1684 SI-N 120V 1.2A 10W 150MHz
2SD1707 SI-N 130/80V 20A 100W
2SD1725 SI-N 120V 4A 20W 180MHz
2SD1730 SI-N+D 1500/700V 5A 100W
2SD1740 N-DARL 150V 5A 25W B=5000
2SD1760 SI-N 60V 3A 15W 90MHz
2SD1762 SI-N 60V 3A 25W 70MHz
2SD1764 N-DARL+D 60V 2A 20W B>100
2SD1769 N-DARL+D 120V 6A 50W
2SD1783 N-DARL+D 60V 5A 30W B=2K
2SD1790 N-DARL+D 200V 4A 25W B=1K
2SD1796 N-DARL+D 60V 4A 25W
2SD1806 SI-N+D 40V 2A 15W 150MHz
2SD1812 SI-N 160V 1.5A 0.9W
2SD1817 SI-D 80V 3A 15W B>2K
2SD1827 N-DARL+D 70V 10A 30W 20MHz
2SD1835 SI-N 60V 2A 150MHz 60/580
2SD1847 SI-N+D 1500/700V 5A 100W
2SD1853 N-DARL+D 80V 1.5A 0.7W B>
2SD1857 SI-N 120V 1.5A 1W 80MHz
2SD1859 SI-N 80V 0.7A 1W 120MHz
2SD1863 SI-N 120V 1A 1W 100MHz
2SD1877 SI-N+D 1500/800V 4A 50W
2SD1880 SI-N+D 1500V 8A 70W
2SD1887 SI-N 1500/800V 10A 70W
2SD1895 N-DARL 160V 8A 100W 20MHz
2SD1929 N-DARL+D 60V 2A 1.2W
2SD1933 N-DARL+D 80V 4A 30W
2SD1958 SI-N 200V 4.5A 30W 10MHz
2SD1978 N-DARL+D 120V 1.5A 0.9W
2SD1991 SI-N 60V 0.1A 0.4W 150MHz
2SD1994 SI-N 60V 1A 1W 200MHz
2SD200 SI-N 1500V 2.5A 10W
2SD2007 SI-N 40V 2A 1.2W 100MHz
2SD2012 SI-N 60V 3A 25W 3MHz
2SD2052 SI-N 150V 9A 100W 20MHz
2SD2066 SI-N 160V 12A 120W
2SD2125 SI-N+D 1500V 5A 50W 0.2us
2SD2136 SI-N 60V 3A 1.5W 30MHz
2SD2141 N-DARL+D 380V 6A 35W B>15
2SD2151 SI-N 130/80V 10A 30W 20MHz
2SD2250 N-DARL 160V 7A 90W B>5K
2SD2255 N-DARL 160V 7A 70W 20MHz
2SD2331 N-DARL+D 1500V 3A
2SD2340 SI-N 130V 6A 50W
2SD2386 N-DARL 140V 7A 70W B>5K
2SD2390 N-DARL 160V 10A 100W 55MHz
2SD2395 SI-N 50V 3A 25W
2SD2438 N-DARL+D 160V 8A 70W B>5K
2SD2498 SI-N 1500V 6A 50W
2SD287 SI-N 200V 10A 100W 8MHz
2SD325 SI-N 35V 1.5A 10W 8MHz
2SD350A SI-N 1500V 5A 22W
2SD361 SI-N 60V 1.5A 10W 70MHz
2SD382 SI-N 130V 1.5A 20W 60MHz
2SD400 SI-N 25V 1A 0.9W
2SD414 SI-N 120/80V 0.8A 10W
2SD424 SI-N 160V 15A 150W POWER
2SD467 SI-N 25V 0.7A 0.5W 280MHz
2SD471 SI-N 30V 1A 0.8W UNI (EBC
2SD478 SI-N 200V 2A 30W
2SD549 N-DARL 30V 1.5A 15W B>4K
2SD553 SI-N 70V 7A 40W 10MHz
2SD556 SI-N 120V 15A 120W 8MHz
2SD571 SI-N 60V 700mA 1W 110MHz
2SD596 SI-N 30V 0.7A 170MHz

2SD600K SI-N 120V 1A 8W	2SD602A SI-N 60V 0.5A 0.2W 200MHz
2SD612 SI-N 25V 2A 10W 100MHz	2SD613 SI-N 100V 6A 40W 15MHz
2SD617 N-DARL 120V 8A 100W	2SD637 SI-N 60V 0.1A 0.4W 150MHz
2SD661 SI-N 35V 0.1A 0.4W 200MHz	2SD662 SI-N 250V 0.1A 0.6W 50MHz
2SD666 SI-N 120V 0.05A 140MHz	2SD667 SI-N 120V 1A 140MHz
2SD669A SI-N 160V 1.5A 1W 140MHz	2SD676 SI-N 160V 12A 125W 8MHz
2SD712 SI-N 100V 4A 30W 8MHz	2SD717 SI-N 70V 10A 80W 0.3us
2SD718 SI-N 120V 8A 80W 12MHz	2SD725 SI-N 1500V 6A 50W POWER
2SD726 SI-N 100V 4A 40W 10MHz	2SD731 SI-N 170V 7A 80W 7MHz
2SD732 SI-N 150V 8A 80W 15MHz	2SD734 SI-N 25V 0.7A 0.6W 250MHz
2SD762 SI-N 60V 3A 25W 25kHz	2SD763 SI-N 120V 1A 0.9W
2SD768 N-DARL+D 120V 6A 40W B>1K	2SD773 SI-N 20V 2A 1W 110MHz
2SD774 SI-N 100V 1A 1W 95MHz	2SD781 SI-N 150V 2A 1W 0.6us
SD786 SI-N 40V 0.3A 0.25W	2SD787 SI-N 20V 2A 0.9W 80MHz
2SD788 SI-N 20/20V 2A 0.9W 100MHz	2SD789 SI-N 100/50V 1A 0.9W 80MHz
2SD794 SI-N 70V 3A 10W 60MHz	2SD795 SI-N 40V 3A 20W 95MHz
2SD798 N-DARL 600V 6A 30W B>1K5	2SD799 N-DARL+D 400V 6A 30W
2SD800 SI-N 750V 4A 30W 8MHz	2SD809 SI-N 100V 1A 10W 85MHz
2SD819 SI-N 1500V 3.5A 50W	2SD820 SI-N 1500V 5A 50W
2SD822 SI-N 1500/600V 7A 50W	2SD826 SI-N 60V 5A 10W 120MHz
2SD829 N-DARL+D 150V 15A 100W B=	2SD837 N-DARL 60V 4A 40W
2SD844 SI-N 50V 7A 60W 15MHz	2SD850 SI-N 1500V 3A 25W
2SD856 SI-N 60V 3A 35W POWER	2SD863 SI-N 50V 1A 0.9W
2SD864K N-DARL+D 120V 3A 30W	2SD867 SI-N 130V 10A 100W 3MHz
2SD871 SI-N+D 1500V 5A 50W	2SD879 SI-N 30V 3A 0.75W 200MHz
2SD880 SI-N 60V 3A 30W 0.8us	2SD882 SI-N 30V 3A 10W
2SD889 SI-N+D 1500V 4A 50W	2SD892A N-DARL 60V 0.5A 0.4W B>2K
2SD894 N-DARL 30V 1.5A 10W 120MHz	2SD895 SI-N 100V 6A 60W 10MHz
2SD917 SI-N 330V 7A 70W POWER	2SD92 SI-N 100V 3A 20W
2SD921 N-DARL 200V 5A 80W B>700	2SD946 N-DARL 30V 1A
2SD947 N-DARL 40V 2A 5W 150MHz	2SD951 SI-N 1500V 3A 65W
2SD958 SI-N 120V 0.02A 0.4W 200MHz	2SD965 SI-N 40V 5A 0.75W 150MHz
2SD966 SI-N 40V 5A 1W 150MHz	2SD968A SI-N 120V 0.5A 1W 120MHz
2SD970 N-DARL+D 120V 8A 40W B>1K	2SD972 N-DARL 50V 4A 30W B=3K
2SD982 N-DARL 200V 5A 40W B=3000	2SD986 N-DARL 150/80V 1.5A 10W
2SD998 N-DARL 100V 1.5A 10W B=7K	2SJ103 P-FET 50V 2.6mA Up<2V
2SJ109 P-FET DUAL 30V Id>2.6mA	2SJ113 P-FET 100V 10A 100W OE35
2SJ117 P-FET 400V 2A 40W 35ns	2SJ162 P-FET 160V 7A 100W 1E
2SJ174 P-FET 60V 20A 75W 235ns	2SJ175 P-FET 60V 10A 25W OE25
2SJ177 P-FET 60V 20A 75W <0E085	2SJ182 P-FET 60V 3A 20W OE28
2SJ200 P-FET 180V 10A 120W	2SJ201 P-FET 200V 12A 150W
2SJ306 P-FET 250V 3A 25W <2E =3	2SJ307 P-FET 250V 6A 2W <1E
2SJ353 P-FET 60V 1.5A 1W <E37	2SJ449 P-FET 250V 6A 35W <E8
2SJ72 P-FET 25V 30MA 0.6W Up<2V	2SJ74 P-FET 25V 1mA Up<2V
2SJ77 P-FET 160V 0.5A 30W	2SJ79 P-FET 200V 0.5A 30W
2SK1010 N-FET 500V 6A 80W <1E5	2SK1036 N-FET 250V 1A 2W 80ns
2SK1057 N-FET 140V 7A 100W	2SK1058 N-FET 160V 7A 100W 1E
2SK107 N-FET 9V 20MA 250MW	2SK108 N-FET 50V 20mA 0.3W 70E
2SK1081 N-FET 800V 7A 125W 380ns	2SK1082 N-FET 900V 6A 125W 2.8E
2SK1101 N-FET 450V 10A 50W E65 =1	2SK1102 N-FET 500V 10A 50W 240ns
2SK1113 N-FET 120V 3A 20W	2SK1117 N-FET 600V 6A 100W 1.25R
2SK1118 N-FET 600V 6A 45W 1.25R	2SK1119 N-FET 100V 4A 100W
2SK1120 N-FET 1000V 8A 150W 1E8	2SK117 N-FET 50V 5mA
2SK1170 N-FET 500V 20A 120W <E27	2SK118 N-FET 50V 0.3mA 0.1W
2SK1181 N-FET 500V 13A 85W 0.4E	2SK1190 N-FET 60V 22A 35W 0E05
2SK1191 N-FET 60V 30A 40W 0.03E	2SK1198 N-FET 700V 2A 35W 3.2E
2SK1213 N-FET 600V 6A 125W 40/85ns	2SK1217 N-FET 900V 8A 100W
2SK1221 N-FET 250V 10A 80W 0E4	2SK125 N-FET 25V 0.1A 0.3W
2SK1257 N-FET 60V 40A 45W 0.05E	2SK1271 N-FET 1400V 5A 240W <4E
2SK1275 N-FET 900V 2A 30W 7E	2SK1296 N-FET 60V 30A 0.024E
2SK1299 N-FET 100V 3A 20W 0E45	2SK1317 N-FET 1500V 2.5A 100W 12E
2SK1338 N-FET 900V 2A 50W 7E	2SK1341 N-FET 900V 6A 100W 3E
2SK1342 N-FET 900V 8A 100W 1E6	2SK1345 N-FET 60V 20A 40W <E055
2SK1350 N-FET 200V 15A 45W 0E14	2SK1351 N-FET 500V 5A 40W <1E5
2SK1356 N-FET 900V 3A 40W	2SK1357 N-FET 900V 5A 125W
2SK1358 N-FET 900V 9A 150W 1.4E	2SK1363 N-FET 900V 8A 90W 1.4E
2SK1377 N-FET 500V 5.5A 40W	2SK1378 N-FET 400V 10A 125W 0.55E
2SK1379 N-FET 60V 50A 150W <E017	2SK1388 N-FET 30V 35A 60W <E022
2SK1400 N-FET 300V 7A 50W	2SK1404 N-FET 600V 5A 35W 1E5
2SK1419 N-FET 60V 15A 25W <E08	2SK1420 N-FET 60V 25A 30W 0.045E
2SK1444 N-FET 450V 3A 25W 2.6E	2SK1447 N-FET 450V 9A 40W <E6

2SK1460 N-FET 900V 3.5A 40W 2E8
2SK1462 N-FET 900V 8A 150W
2SK1507 N-FET 600V 9A 50W 240ns
2SK1529 N-FET 180V 10A 120W
2SK1531 N-FET 500V 15A 150W E45
2SK1544 N-FET 500V 25A 200W 0.2E
2SK1612 N-FET 900V 3A 50W 40/140ns
2SK1637 N-FET 600V 4A 35W <2E4
2SK1653 N-FET 60V 45A 45W <E02
2SK170 N-FET 40V 20mA 0.4W
2SK1833 N-FET 500V 2.5A 40W <4E
2SK1917M N-FET 250V 10A 50W <E4
2SK1924 N-FET 600V 6A 1.75W
2SK1940 N-FET 600V 12A 125W <E75
2SK1943 N-FET 900V 5A 80W <2E8
2SK2038 N-FET 800V 5A 125W 2E2
2SK2043 N-FET 600V 2A 2W 4E3
2SK2078 N-FET 800V 9A 150W <1E2
2SK212 N-FET 20V 0.6mA 0.2W
2SK2136 N-FET 200V 20A 75W <E18
2SK2141 N-FET 600V 6A 35W 1.1E
2SK2161 N-FET 200V 9A 25W 0.35E
2SK2333 N-FET 700V 6A 50W <2E
2SK240 N-FET 40V 2.6mA Up<1.5V
2SK246 N-FET 50V 1,2mA Up<6V
2SK2545 N-FET 600V 6A 40W 1.25E
2SK2605 N-FET 800V 5A 45W 2.2E
2SK301 N-FET 55V 20mA 0.25W
2SK304 N-FET 30V 0.6mA Up<4V
2SK315 N-FET 20V 2.5mA 0.2W
2SK33 N-FET 20V 20mA 0.15W
2SK332 N-FET 40V 12mA Up=0.5V
2SK359 N-FET 20V 30mA 0.4W
2SK364 N-FET 40V 2.6mA Up<1.5V
2SK369 N-FET 40V 5mA Up<1.2V
2SK374 N-FET 55V 1mA Up<5V
2SK386 N-FET 450V 10A 120W
2SK40 N-FET 50V 6.5mA
2SK404 N-FET 20V 1.2mA 0.2W
2SK423 N-FET 100V 0.5A 0.9W 25ns
2SK430 N-FET 150V 3A 20W 0E8
2SK511 N-FET 250V 0.3A 8W
2SK526 N-FET 250V 10A 40W 0.6R
2SK538 N-FET 900V 3A 100W 4.5R
2SK55 N-FET 18V 14mA VHF
2SK555 N-FET 500V 7A 60W <E85
2SK559 N-FET 450V 15A 100W 0E36
2SK606 N-FET 30V 20mA Up<3V
2SK612 N-FET 100V 2A 20W
2SK685 N-FET 1000V 5A 100W 2E
2SK703 N-FET 100V 5A 35W 0E5
2SK725 N-FET 500V 15A 125W 0E38
2SK73 N-FET 200V 0.1A 5W
2SK754 N-FET 160V 10A 50W 0E22
2SK769 N-FET 500V 10A 100W 1E
2SK787 N-FET 900V 8A 120W
2SK791 N-FET 850V 3A 100W 4.5R
2SK793 N-FET 850V 5A 150W 2.5R
2SK796 N-FET 800V 3A 90W 5E
SK817 N-FET 60V 26A 35W 0.08E
2SK851 N-FET 200V 30A 150W
2SK872 N-FET 900V 6A 150W 2.5E
2SK890 N-FET 200V 10A 75W <E4
2SK899 N-FET 500V 18A 125W <E33
2SK903 N-FET 800V 3A 40W 4E
2SK940 N-FET 60V 0.8A 0.9W 1.1E
2SK951 N-FET 800V 2.5A 40W 7E
2SK955 N-FET 800V 5A 125W 2E
2SK962 N-FET 900V 0.5mA Up>2.5V
3SK60 N-FET-DG 15V 33mA
3SK74 N-FET-DG 20V 25mA 0.2W
2SK1461 N-FET 900V 5A 120W
2SK1502 N-FET 900V 7A 120W 2E
2SK152 N-FET 15V 9.5mA Up<2V
2SK1530 N-FET 200V 12A 150W
2SK1537 N-FET 900V 5A 100W 290ns
2SK161 N-FET 18V 0.01A 0.2W
2SK163 N-FET 50V 0.03A 0.4W
2SK1643 N-FET 900V 5A 125W 2.8E
2SK168 N-FET 30V 20mA 0.2W FM-V/
2SK1723 N-FET 600V 12A 150W <E65
2SK184 N-FET 50V 0.6mA Up<1.5V
2SK192 N-FET 18V Idss>3mA Up<3V
2SK193 N-FET-DG 15V VHF
2SK1941 N-FET 600V 16A 100W <E55
2SK1953 N-FET 600V 2A 25W 5E
2SK2039 N-FET 900V 5A 150W <2E5
2SK2056 N-FET 800V 4A 40W 2.4E
2SK2083 N-FET 900V 5A 70W 3E6
2SK2134 N-FET 200V 13A 70W <E4
2SK214 N-FET 160V 0.5A 30W
2SK216 N-FET 200V 0.5A 30W
2SK223 N-FET 80V 1.2mA 0.4W
2SK2352 N-FET 600V 6A 45W <1E25
2SK241 N-FET 20V FM/VHF
2SK2485 N-FET 900V 6A 100W 2.8E
2SK2561 N-FET 600V 9A 80W 1.2E
2SK2632LS N-FET 800V 2.5A 30W <4E8
2SK303 N-FET 30V 0.6mA Up<4V
2SK30ATM N-FET 50V 6.5mA
2SK320 N-FET 450V 5A 50W <1E83
2SK330 N-FET 50V 14MA 0.2W 320R
2SK357 N-FET 150V 5A 40W <E9
2SK363 N-FET 40V 5mA Up<1.2V
2SK367 N-FET 100V 0.6mA
2SK373 N-FET 100V 0.6mA
2SK381 N-FET 50V 0.3mA 0.3W
2SK389 2xN-FET 50V
2SK400 N-FET 200V 8A 100W 0E7
2SK415 N-FET 800V 3A 100W <6E
2SK427 N-FET 15V 2.5mA Up<1.5V
2SK439 N-FET 20V 30mA 0.3W
2SK513 N-FET 800V 3A 60W 50/120ns
2SK537 N-FET 900V 1A 60W
2SK544 N-FET 20V 30mA 0.3W
2SK553 N-FET 500V 5A 50W 1E5
2SK557 N-FET 500V 12A 100W 0E6
2SK583 N-FET 50V 0.2A 0.6W 20E
2SK611 N-FET 100V 1A 10W 6E
2SK68 N-FET 50V 0.5mA Up<1.5V
2SK701 N-FET 60V 2A 15W <E6
2SK719 N-FET 900V 5A 120W
2SK727 N-FET 900V 5A 125W 2E5
2SK735 N-FET 450V 10A 100W <0E8
2SK758 N-FET 250V 5A 40W 0E7
2SK786 N-FET 20V 3A 50W 7E5
2SK790 N-FET 500V 15A 150W
2SK792 N-FET 900V 3A 100W 4.5R
2SK794 N-FET 900V 5A 150W 2.5R
2SK806 N-FET 600V 3A 50W <2E7 2
2SK83 N-FET 25V 10MA 0.1W Up<2.
2SK856 N-FET 60V 45A 125W <E03
2SK875 N-FET 450V 12A 120W 0.6E
2SK891 N-FET 100V 18A 125W <E18
2SK902 N-FET 250V 30A 150W
2SK904 N-FET 800V 3A 80W 4E
2SK943 N-FET 60V 25A 40W E046
2SK952 N-FET 800V 0.5mA
2SK956 N-FET 800V 9A 150W 1E5
3SK131 N-FET-DG 20V 25mA 0.2W
3SK73 N-FET-DG 20V 3mA
AC121 GE-P 20V 0.3A 0.9W

AC122 GE-P 30V 0.2A 0.225W	AC125 GE-P 32V 0.2A
AC126 GE-P 32V 0.2A 0.5W	AC127 GE-N 32V 0.5A
AC128 GE-P 32V 1A 1W	AC128/176K GE N/P PAIRED, COOLED
AC128K GE-P 32V 1A 1W	AC131 GE-P 30V 1A 0.75W
AC132 GE-P 32V 0.2A 0.5W	AC138 GE-P 32V 1.2A 0.22W 1.5MHz
AC141K GE-N 32V 1.2A 1W	AC151 GE-P 32V 0.2A 0.9W
AC153 GE-P 32V 2A 1W	AC153K GE-P 32V 2A 1W
AC176K GE-N 32V 1A 1W	AC180 GE-P 32V 1.5A 0.3W 1MHz
AC187 GE-N 25V 1A 1W	AC187/188K GE N/P PAIRED, COOLED
AC187K GE-N 25V 1A 1W COOLED	AC188 GE-P 25V 1A 1W
AC188K GE-P 25V 1A 1W	AD133 GE-P 50V 15A 36W
AD136 GE-P 40V 10A 11W	AD139 GE-P 32V 3.5A 13W
AD148 GE-P 32V 3.5A 13.5W	AD149 GE-P 50V 3.5A 27W
AD161 GE-N 32V 1A 6W	AD161/162 GE N/P 32V 1A 6W PAIRED
AD162 GE-P 32V 1A 6W	AD165 GE-N 25V 1A 6W
AD166 GE-P 60V 5A 27.5W	AF106 GE-P 25V 10mA 220MHz VHF
AF109R GE-P 20V 12mA 260MHz VHF	AF118 GE-P 70V 30mA 375mW 125MHz
AF121 GE-P 25V 10mA 270MHz	AF125 GE-P 32V 10mA 75MHz
AF127 GE-P 32V 10mA 75MHz	AF139 GE-P 20V 10mA 550MHz
AF200 GE-P 25V 10mA 0.145W	AF201 GE-P 25V 10mA 0.145W
AF239S GE-P 15V 10mA 700MHz	AF279 GE-P 15V 10mA 60mW 780MHz
AF279S GE-P 20V 10mA 0.6W	AF280 GE-P UHF MIXER 550MHz A
F306 GE-P 25V 15mA 60mW 500MHz	AF367 GE-P 153V 10mA UHF 800MHz
AF379 GE-P UHF 1250MHz	AL102 GE-P 130V 6A 30W
AL112 GE-P 130V 6A 10W	ASY27 GE-P 25V 0.2A 0.15W
ASY77 GE-P 60V 1A 0.26W 500KHz	ASZ15 GE-P 100V 8A 30W
ASZ18 GE-P 100V 8A 30W	BC107B SI-N 50V 0.2A 0.3W 250MHz
BC107C SI-N 50V 0.2A 0.3W 250MHz	BC109B SI-N 30V 0.2A 0.3W 300MHz
BC109C SI-N 30V 0.2A 0.3W 150MHz	BC117 SI-N 120V 50mA 0.3W >60MHz
BC119 SI-N 60V 1A 0.8W 10MHz	BC135 SI-N 45V 0.2W >200MHz
BC136 SI-N 60V 0.5A 0.3W >60MHz	BC139 SI-P 40V 0.5A 0.7W
BC141-10 SI-N 100V 1A 0.75W 50MHz	BC141-16 SI-N 100V 1A 0.75W 50MHz
BC142 SI-N 80V 1A 0.8W BC143 SI-P	60V 1A 0.7W AF/DRIVE
BC146 SI-N 20V 50mA 50mW 150MHz	BC161-16 SI-P 60V 1A 0.75W 50MHz
BC177A SI-P 50V 0.1A 0.3W 130MHz	BC177B SI-P 50V 0.1A 0.3W 130MHz
BC177C SI-P 50V 0.1A 0.3W 130MHz	BC190 SI-N 70V 0.1A 0.3W 250MHz
BC285 SI-N 120V 0.1A 0.36W 80MHz	BC300 SI-N 120V 0.5A 6W 120MHz
BC303 SI-P 85V 1A 6W 75MHz	BC313 SI-P 60V 1A 4W 50MHz
BC323 SI-N 100V 5A 0.8W 100MHz	BC327-16 SI-P 50V 0.8A 625mW 100MHz
BC327-25 SI-P 50V 0.8A 625mW 100MHz	BC327-40 SI-P 50V 0.8A 625mW 100MHz
BC336 SI-P 25V 50mA 0.31W 50MHz	BC337-16 SI-N 50V 0.8A 625mW 150MHz
BC337-25 SI-N 50V 0.8A 625mW 150MHz	BC337-40 SI-N 50V 0.8A 0.625W 150MHz
BC368 SI-N 20V 1A 0.8W 100MHz	BC369 SI-P 20V 1A 0.8W
BC376 SI-P 25V 1A 0.625W 150MHz	BC393 SI-P 180V 10mA 40mW
BC441 SI-N 75V 2A 1W	BC448 SI-P 80V 0.3A 0.625W >100
BC449 SI-N 100V 0.3A 0.625W	BC450 SI-P 100V 0.3A 0.625W
BC451 SI-N 50V 0.1A 0.3W >150MHz	BC461 SI-P 75V 2A 1W
BC485 SI-N 45V 1A 0.625W 200MHz	BC487B SI-N 60V 1A 0.625W 200MHz
BC488 SI-P 60V 0.1A 625mW >135MHz	BC489 SI-N 80V 1A 0.625W 200MHz
BC490 SI-P 80V 1A 0.625W 200MHz	BC516 P-DARL 40V 0.4A 0.625W
BC517 N-DARL 40V 0.4A 0.625W	BC538 SI-N 80V 1A 0.625W 100MHz
BC546A SI-N 80V 0.2A 0.5W	BC546B SI-N 80V 0.2A 0.5W
BC546C SI-N 80V 0.1A 0.5W	BC547A SI-N 50V 0.2A 0.5W
BC547B SI-N 50V 0.2A 0.5W 300MHz	BC547C SI-N 50V 0.2A 0.5W 300MHz
BC550B SI-N 50V 0.2A 0.5W	BC550C SI-N 50V 0.2A 0.5W
BC556A SI-P 60V 0.2A 0.5W	BC556B SI-P 80V 0.2A 0.5W
BC557A SI-P 50V 0.2A 0.5W	BC557B SI-P 50V 0.2A 0.5W
BC557C SI-P 50V 0.2A 0.5W	BC560B SI-P 50V 0.2A 0.5W
BC560C SI-P 50V 0.2A 0.5W	BC618 N-DARL 80V 1A 0.625W B>10
BC639 SI-N 80V 1A 0.8W 100MHz	BC640 SI-P 80V 1A 0.8W 130MHz
BC807-25 SI-P 50V 0.5A 0.25W 5B	BC807-40 SI-P 45V 0.5A 0.3W 100MHz
BC817-16 SI-N 50V 0.5A 0.25W 6A	BC817-25 SI-N 50V 0.5A 0.25W 6B
BC817-40 SI-N 50V 0.5A 0.25W 6C	BC828 SI-P 50V 0.8A 0.8W 100MHz
BC846B SI-N 80V 0.1A 0.25W 1B	BC847A SI-N 50V 0.1A 0.2W
BC847B SI-N 50V 0.1A 0.25W 1F	BC847BR SI-N 50V 0.1A 0.25W SMD
BC847C SI-N 50V 0.1A 0.25W 1G	BC849C SI-N 30V 0.1A 0.25W 2C
BC850C SI-N 45V 0.1A 0.25W 2G	BC856A SI-P 65V 0.1A 150MHz 3A
BC856B SI-P 65V 0.1A 150MHz 3B	BC857A SI-P 50V 0.1A 150MHz
BC857B SI-P 45V 0.1A 0.2W 3F	BC857BR SI-P 45V 0.1A 0.2W
BC857C SI-P 45V 0.1A 0.25W 3G	BC859B SI-P 30V 0.1A 0.25W 4B
BC860B SI-P 50V 0.1A 4F	BC860C SI-P 50V 0.1A 4G

BC868 SI-N 25V 1A 60MHz
BC879 N-DARL 100V 1A 0.8W
BCP68 SI-N 20V 1A 1.5W 60MHz
BCX17 SI-P 50V 0.5A 100MHz T1
BCX19 SI-N 50V 0.5A 300mW 200MHz
BCX53 SI-P 100V 1A 50MHz
BCY59 SI-N 45V 0.2A 1W 250MHz
BCY72 SI-P 30V 0.2A 0.35W
BCY85 SI-N 100V 0.2A 0.3W
BD115 SI-N 245V 0.15A 0.8W
BD131 SI-N 70V 3A 15W >60MHz
BD139 SI-N 80V 1.5A 12.5W 50MHz
D140 SI-P 80V 1.5A 12.5W 50MHz
BD141 SI-N 140V 8A 117W
BD159 SI-N 375V 0.5A 20W
BD179 SI-N 80V 3A 30W
BD183 SI-N 85V 15A 117W
BD201F SI-N 60V 8A 32W
BD230 SI-N 100V 1.5A 12.5W
BD232 SI-N 300V 0.25A 7W
BD238 SI-P 100V 2A 25W 3MHz
BD240 SI-P 45V 2A 30W
BD241C SI-N 100V 3A 40W 3MHz
BD242C SI-P 100V 3A 40W 3MHz
BD243F SI-N 200V 6A 65W 3MHz
BD244F SI-P 200V 6A 65W 3MHz
BD277 SI-P 45V 7A 70W >10MHz
BD303 SI-N 60V 8A 55W >3MHz
BD317 SI-N 100V 16A 200W 1MHz
BD329 SI-N 32V 3A 15W 130MHz
BD335 N-DARL 100V 6A 60W
BD337 N-DARL+D 120V 6A 60W >10MHz
BD371B SI-N 60V 1,5A 2,5W
BD387 SI-N 80V 1A 10W >250MHz
BD411 N-DARL 50V 2A 10W B>25K
D442 SI-P 80V 4A 36W 3MHz
BD537 SI-N 80V 8A 50W
BD539 SI-N 40V 5A 45W
BD545 SI-N 40V 15A 85W 3MHz
BD638 SI-P 100V 2A 30W >3MHz
BD651 N-DARL 120V 8A 62.5W
BD679A N-DARL+D 80V 4A 40W
BD681 N-DARL+D 100V 4A 40W B>75
BD683 N-DARL 120V 4A 40W
BD711 SI-N 100V 12A 75W
BD722 SI-P 80V 4A 36W >3MHz
BD744C SI-P 110V 15A 90W 5MHz
BD751 SI-N 100V 20A 200W
BD792 SI-P 100V 4A 15W
BD829 SI-N 100V 1A 8W
BD839 SI-N 45V 1.5A 10W 125MHz
BD877 N-DARL 80V 1A 9W 200MHz
BD880 P-DARL 100V 1A 200MHz
BD902 P-DARL 100V 8A 70W
BD912 SI-P 100V 15A 90W
BD941 SI-N 140V 3A 30W 3MHz
BD943 SI-N 22V 5A 40W 3MHz
BD951 SI-N 80V 5A 40W >3MHz
BDT61 N-DARL+D 60V 4A 50W >10MHz
BDT61F N-DARL+D 60V 4A
DARL 120V 10A 90W B>1K
BDT65C N-DARL 120V 12A 125W B>1K
BDT86A SI-P 100V 15A 125W 20MHz
BDT88 SI-P 120V 12A 117W
DT96A SI-P 100V 10A 90W 4MHz
BDV65B N-DARL+D 100V 20A 125W B>
BDV66C P-DARL+D 120V 16A 200W 7MHz
BDW22C SI-P 100V 10A 90W >3MHz
BDW42 N-DARL 100V 15A 85W B>1K
BDW47 P-DARL 100V 15A 85W B>1K
BDW83C N-DARL 100V 15A 150W

BC869 SI-P 25V 1A 1W 60MHz
BC880 P-DARL 100V 1A 0.8W
BCV27 N-DARL 40V 0.5A 0.25W B>1
BCX17R SI-P 50V 0.5A 100MHz T4
BCX38B N-DARL 80V 0.8A 1W B>4000
BCX56 SI-N 100V 1A 130MHz
BCY71 SI-P 45V 0.2A 0.35W
BCY79 SI-P 45V 0.2A 1W 180MHz
BD109 SI-N 60V 3A 15W
BD129 SI-N 400V 0.5A 17.5W
BD132 SI-P 45V 3A 15W >60MHz
BD139-16 SI-N 80V 1.5A 12.5W 50MHz B
BD140-16 SI-P 80V 1.5A 12.5W 50MHz
BD142 SI-N 50V 15A 117W
BD160 SI-N 250V 5A 25W
BD180 SI-P 80V 3A 30W >2MHz
BD201 SI-N 60V 8A 55W
BD204F SI-P 60/60V 8A 60W >7MHz
BD231 SI-P 100V 1.5A 12.5W
BD237 SI-N 100V 2A 25W 3MHz
BD239C SI-N 100V 2A 30W 3MHz
BD240C SI-P 100V 2A 30W 3MHz
BD241D SI-N 120V 3A 40W 3MHz
BD243C SI-N 100V 6A 65W 3MHz
BD244C SI-P 100V 6A 65W 3MHz
BD250C SI-P 100V 25A 125W 3MHz
BD302 SI-P 60V 8A 55W >3MHz
BD314 SI-P 80V 10A 150W
BD318 SI-P 100V 16A 200W
BD330 SI-P 32V 3A 15W
BD336 P-DARL 100V 6A 60W
BD362 SI-P 32V 3A 15W
BD385 SI-N 60V 1A 10W >250MHz
BD410 SI-N 500V 1A 20W
BD441 SI-N 80V 4A 36W 3MHz
BD515 SI-N 45V 2A 10W 160MHz
BD538 SI-P 80V 4A 50W >3MHz
BD543C SI-N 100V 8A 70W 3MHz
BD637 SI-N 100V 2A 30W >3MHz
BD648 P-DARL 80V 8A 62,5W
BD652 P-DARL 120V 8A 62.5W
BD680A P-DARL+D 80V 4A 40W
BD682 P-DARL+D 100V 4A 40W
BD684 P-DARL 120V 4A 40W
BD712 SI-P 100V 12A 75W POWER
BD743C SI-N 110V 15A 90W >5MHz
BD750 SI-P 100V 20A 200W
BD791 SI-N 100V 4A 15W
BD801 SI-N 100V 8A 65W >3MHz
BD830 SI-P 100V 1A 8W 75MHz
BD843 SI-N 100V 1.5A 10W >150MHz
BD879 N-DARL 100V 1A 9W 200MHz
BD901 N-DARL+D 100V 8A 70W
BD911 SI-N 100V 15A 90W
BD939F SI-N 120V 3A 19W 3MHz
BD942 SI-P 140V 3A 30W 3MHz
BD948 SI-P 45V 5A 40W 3MHz
BD956 SI-P 120V 5A 40W 3MHz
BDT61C N-DARL+D 120V 4A 50W >10MHz
BDT62C P-DARL 120V 10A 90W B>1K BDT63C N-
BDT64C P-DARL 120V 12A 125W B>1K
BDT85A SI-N 100V 15A 125W 20MHz
BDT87 SI-N 120V 15A 125W 10MHz
BDT95A SI-N 100V 10A 90W 4MHz
BDV64C P-DARL+D 120V 20A 125W B>
BDV65C N-DARL+D 120V 20A 125W B>
BDV66D P-DARL+D 160V 16A 200W
BDW23C N-DARL+D 100V 6A 50W
BDW46 P-DARL 80V 15A 85W B>1K
BDW51C SI-N 100V 15A 125W >3MHz
BDW83D N-DARL+D 120V 15A 150W

BDW84C P-DARL 100V 15A 150W
BDW93CF N-DARL 100V 12A 40W ISOLA
BDX11 SI-N 160V 10A 117W >0.8MHz
BDX20 SI-P 160V 10A 117W >4MHz
BDX33C N-DARL 100V 10A 70W
BDX37 SI-N 80V 5A 15W 350ns
BDX47 P-DARL 90V 1A 5W
BDX53C N-DARL 100V 6A 60W B=500
BDX54C P-DARL 100V 6A 60W B=500
BDX62C P-DARL 120V 8A 90W
BDX64C P-DARL 120V 12A 117W B>1K
BDX66C P-DARL 120V 16A 150W
BDX67C N-DARL 120V 16A 150W
BDX75 SI-N 45V 16A 75W >0.8MHz
BDX87C N-DARL 100V 12A 120W
BDX94 SI-P 80V 8A 90W >4MHz
BDX96 SI-P 100V 8A 90W >4MHz
BDY29 SI-N 100V 30A 220W POWER
BDY58 SI-N 160V 25A 175W
BDY83B SI-P 50V 4A 36W 3MHz
BF115 SI-N 50V 30mA 0.15W
BF125 SI-N AM/FM V/M/O/ZF450MHz
BF155 SI-N 40V 20mA 600MHz
BF163 SI-N 40V 20mW 600MHz
BF166 SI-N 40V 20mA 0.175W 500MHz
BF180 SI-N 30V 20mA 675MHz .15W
BF184 SI-N 20V 30mA 260MHz
BF189 SI-N 30V 25mA 270MHz
BF199 SI-N 40V 25mA 0.3W 550MHz
BF224 SI-N 45V 50mA 0.25W 450MHz
BF244A N-FET 30V 25mA 0.3W
BF245A N-FET 30V 25mA 0.3W
BF245C N-FET 30V 0.1A 0.3W 170MC
BF247B N-FET 25V 25mA 0.25W
F253 SI-N 30V 30mA 150MHz
BF255 SI-N 20V 30mA 200MHz .22W
BF256B N-FET 30V 13mA
BF259 SI-N 300V 0.1A 0.8W 90MHz
BF271 SI-N 40V 30mA 240mW 1GHZ
BF316 SI-P UHF-M/O 550..660MHz
BF339 SI-P VHF-V/M/O 500MHz
BF357 SI-N 30V 0.05A 1.6GHz
BF370 SI-N 40V 0.1A 0.5W >500MHz
BF393 SI-N 300V 0.5A 0.65W
BF410C N-FET 20V 12mA AMPLIF
BF417 SI-N 300V 0.2A 6W 50MHz
BF419 SI-N 300V 0.1A 6W
BF421 SI-P 300V 0.1A 0.83W
BF435 SI-P 160V 0.2A 0.625W 80MHz
BF441B SI-P 40V 25mA 250MHz
BF455 AM/FM-V/M/O 400MHz
BF462 SI-N 350V 0.5A 10W 45MHz
BF472 SI-P 300V 30mA 2W 60MHz
BF487 SI-N 400V 0.05A 0.83W
BF494 SI-N 20V 30mA 260MHz
BF496 SI-N 30V 20mA 0.3W 550MHz
BF507 SI-N 30V 20mA 0.5W >750MHz
BF516 SI-P 35V 20mA 850MHz
BF585 SI-N 350V 0.05A 5W 70MHz
BF622 SI-N 250V 0.1A 2W
BF680 SI-P 40V 30mA .16W 750MHz
BF689K SI-N 25V 25mA 0.36W 0.2GHz
BF759 SI-N 350V 0.5A 10W VID-PO
BF770A SI-N 15V 0.05A 5.5 GHZ
BF799 SI-N 30V 35mA 280mW 800MHz
BF820 SI-N 300V 25mA >60MHz
BF840 SI-N 40V 25mA 0.28W 380MHz
BF859 SI-N 300V 0.1A 2.5W
BF872 SI-P 300V 0.1A 1.6W 60MHz
BF883S SI-N 275V 0.05A 7W >60MHz
BF910 N-FET-DG 20V 50mA 0.33W

BDW84D P-DARL+D 120V 15A 150W >1
BDW94C P-DARL 100V 12A 80W
BDX16A SI-P 140V 3A 25W 800KHz
BDX32 SI-N 1700V 4A 40W
BDX34C P-DARL 100V 10A 70W
BDX44 N-DARL+D 90V 1A 5W 1.5us
BDX50 SI-N 160V 16A 150W >800KH
BDX53F N-DARL 160V 6A 60W B=500
BDX54F P-DARL 160V 6A 60W B=500
BDX63C N-DARL 140V 8A 90W
BDX65C N-DARL 120V 12A 117W
BDX66C P-DARL 120V 16A 150W
BDX71 SI-N 70V 10A 75W >0.8MHz
BDX77 SI-N 100V 8A 60W >7MHz
BDX88C P-DARL 100V 12A 120W
BDX95 SI-N 100V 8A 90W >4MHz
BDY20 SI-N 100V 15A 117W 1MHz
BDY56 SI-N 180V 15A 115W >10MHz
BDY73 SI-N 100V 15A 115W >8KHz
BDY90 SI-N 120V 10A 60W 0.35us
BF120 SI-N 220V 50mA 0.3W
BF152 SI-N 30V 0.2W 800MHz VHF-
BF161 SI-N 50V 20mA 550MHz
BF164 SI-N 40V 0.2W 600MHz
BF173 SI-N 40V 25mA 0.23W 600MHz
BF182 SI-N 25V 20mA 650MHz
BF186 SI-N 190V 0.06A 0.8W 120MHz
BF195 SI-N 30V 30mA 200MHz .22W
BF200 SI-N 30V 20mA 0.15W 500MHz
BF240 SI-N 40V 25mA 0.25W 400MHz
BF244C N-FET 30V 25mA 0.3W
BF245B N-FET 30V 25mA 0.3W
BF246C N-FET 25V 25mA 0.25W
BF247C N-FET 25V 25mA 0.25W B
BF254 SI-N 30V 30mA 260MHz .22W
BF256A N-FET 30V 7mA Vgs<7.5
BF256C N-FET 30V 10mA 0.25W
BF259S SI-N 300V 0.1A 0.8W 90MHz
BF299 SI-N 300V 0.1A 0.625W
BF324 SI-P 30V 25mA 450MHz .25W
BF343 SI-P 35V 35mA >80MHz .25W
BF362 SI-N UHF-V 800MHz
BF377 SI-N 15V 25mA 1.3GHz
BF410B N-FET 20V 0.7mA
BF411 SI-N 110V 0.05A 0.3W
BF418 SI-P 300V 0.2A 6W 50MHz
BF420 SI-N 300V 0.1A 0.83W
BF424 SI-P 30V 25mA 300MHz
BF440 SI-P 40V 25mA 250MHz
BF450 SI-P 40V 25mA 375MHz .25W
BF459 SI-N 300V 0.1A 10W 90MHz
BF471 SI-N 300V 0.1A 2W 60MHz
BF479 SI-P 30V 50mA .16W 1.4GHz
BF493 SI-P 300V 0.5A 0.625W
BF495C SI-N 30V 30mA 200MHz 0.3W
BF506 SI-P 40V 30mA 0.3W 550MHz
BF509 SI-P 40V 30mA 0.3W 750MHz
BF569 SI-P 40V 30mA 280mW 850MHz
BF587 SI-N 400V 0.05A 5W >70MHz
BF679 SI-P 40V 30mA .16W 880MHz
BF689 SI-N 15V 25mA 0.2W 1GHz
BF758 SI-N 300V 0.5A 2W
BF763 SI-N 15V 25mA 0.36W 1.8GHz
BF791 SI-P 300V 0.1A 5W
BF819 SI-N 250V 0.1A 1.2W
BF821 SI-P 300V 25mA 0.31W
BF844 SI-N 450V 0.3A 625mW >50MHz
BF871 SI-N 300V 0.1A 1.8W
BF881 SI-N 400V 0.03A >60MHz
BF891 SI-P 400V 30mA <60MHz
BF926 SI-P 20V 25mA 350MHz 17dB

BF939 SI-P 30V 220mA 750MHz .25
BF960 N-FET-DG 20V 25mA .8GHz 1
BF964 N-FET-DG 20V 30mA .2GHz 2
BF966S N-FET-DG 20V 30mA .2W .8GHz
BF968 SI-P UHF TRANS. 1100MHz
BF979 SI-P 20V 50mA 0.3W 1.75GHz
BF981 N-FET-DG 20V 20mA VHF
BF989 N-FET 20V 30mA 0.2W
BF991 N-FET-DG 20V 20mA UHF
BF994S N-FET-DG 20V 30mA 200MHz
BF998 N-FET-DG 12V 30mA 800MHz
BFG135 SI-N 25V 0.15A 1W BIPOLAR
BFG65 SI-N 10V 50mA 0.3W 8GHz
BFG96 SI-N 20V 75mA 0.7W 800MHz
BFQ10 N-FET 30V 30mA 250mW
BFQ232 SI-N 100V 0.3A 1GHz
BFQ235A SI-N 115V 0.3A 3W 800MHz
BFQ252A SI-P 115V 0.3A 800MHz
BFQ255A SI-P 115V 0.3A 3W 800MHz
BFQ262A SI-P 115V 0.4A 5W 800MHz
BFQ34 SI-N 18V 0.15A 2.7W 4GHz
BFQ65 SI-N 10V 50mA 0.3W 8GHz 8
BFR29 N-FET 30V 10mA Up<4V
BFR36 SI-N 40V 200mA 0.8W 1.3GHz
BFR38 SI-P 40V 20mA 0.2W 1GHz
BFR40 SI-N 70V 1A 0.8W >100MHz
BFR84 N-FET-DG 20V 50mA 0.3W
BFR90A SI-N 15V 30mA 5.5GHz 16dB
BFR91A SI-N 12V 50mA 6GHz 14dB
BFR92A SI-N 15V 30mA 5.5GHz 16dB
BFR93A SI-N 15V 50mA 6GHz 14dB
BFR96 SI-N 15V 75mA 5GHz 16dB
BFS17 SI-N 15V 25mA 1GHz E1
BFS20 SI-N 30V 25mA 450MHz G1
BFS23A SI-N 36V 0.5A 4.5W 500MHz
BFT43 SI-N 125/100V 1A 0.8W
BFT66 SI-N 15V 30mA 4.5GHz 12dB
BFT95 SI-P UHF 15V 25mA 3.6-5GHz
BFW11 N-FET 30V 10mA AMPL.
BFW16A SI-N 25V 0.3A 1.5W 1.2GHz
BFW30 SI-N 10V 0.1A 0.25W 1.6GHz
BFW44 SI-P 150V 0.1A 0.7W 50MHz
BFW92A SI-N 15V 25mA 3.2GHz 13dB
BFX37 SI-P 90V 0.1A 0.36W 70MHz
BFX40 SI-P 75V 1A 0.8W B>85
BFX55 SI-N 60V 0.4A 2.2W 700MHz
BFX89 SI-N 15V 50mA 0.2W 1.3GHz
BFY50 SI-N 80V 1A 0.7W 55/175ns
BFY52 SI-N 40V 1A 0.8W 100MHz
BFY64 SI-P 40V 0.6A 0.7W
BFY90 SI-N 15V 25mA 2GHz 8dB
BGY88 CATV AMP. 450MHz 35dB
BLW32 SI-N 50V 0.65A 10W 3.5GHz
BLX15 SI-N 110V 6.5A 195W 275MHz
BLY88C SI-N 18V 3A 36W 850MHz
BLY93C SI-N 65V 2A 25W 175MHz
BS107 N-FET 200V 0.13A 0.8W 26R
BS170 N-FET 60V 0.3A 0.8W 5R
BS250 P-FET 45V 0.18A 0.83W
BSN274 N-FET 270V 0.25A 1W <8E
BSR14 SI-N 75V 0.8A <35/285ns
BSR50 N-DARL 60V 2A 0.8W 350MHz
BSS123 N-FET 100V 0.17A 13/29ns
BSS44 SI-P 65V 5A 5W
BSS68 SI-P 60/40V 0.8A <50/110ns
BSS91 N-FET 200V 0.35A 1.5W <6E
BSV52 SI-N 20V 0.1A 225mW 400MHz
BSV81 N-FET 30V 50mA 0.2W 100E
BSW68A SI-N 150V 2A 5W 130MHz
BSX20 SI-N 40V 0.5A .36W 7/18ns
BSX29 SI-P 12V 0.2A 0.36W 25/35

BF959 SI-N 20V 0.1A 1.1GHz
BF961 N-FET-DG 20V 30mA .2GHz 2
BF966 N-FET-DG 20V 30mA .8GHz 1
BF967 SI-P 30V 20mA 900MHz .16W
BF970 SI-P 35V 30mA 0.3W 1GHz
BF980A N-FET-DG 18V 30mA UHF
BF982 N-FET-DG 20V 40mA 200MHz
BF990A N-FET-DG 18V 30mA 0.2W
BF992 N-FET 20V 40mA 0.2W
BF996S N-FET-DG 20V 30mA 800MHz
BF999 N-FET 20V 30mA 0.2W 300MHz
BFG198 SI-N 20V 0.1A 1W 8GHz
BFG94 SI-N 15V 60mA 0.7W BIPOLA
BFG97 SI-N 20V 0.1A 0.5W BIPOLA
BFQ162 SI-N 20V 0.5A 3W 1GHz
BFQ232A SI-N 115V 0.3A 800MHz
BFQ252 SI-P 100V 0.3A 3W
BFQ255 SI-P 100V 0.3A 3W 1GHz
BFQ262 SI-P 100V 0.4A 5W 1GHz
BFQ33C SI-N 7V 20mA 0.14W 12.5GHz
BFQ43 SI-N 18V 1.2A 4W 175MHz 1
BFQ68 SI-N 18V 0.3A 4.5W 4GHz
BFR35AP SI-N 12V 30mA 4.9GHz 14dB
BFR37 SI-N 30V 50mA 0.25W 1.4GHz
BFR39 SI-N 90V 1A 0.8W >100MHz
BFR79 SI-P 90V 1A 0.8W >100MHz
BFR90 SI-N 15V 30mA 5GHz 19.5dB
BFR91 SI-N 12V 50mA 5GHz 18Db
BFR92 SI-N 15V 30mA 5GHz 19.5dB
BFR92R SI-N 15V 30mA 5GHz REVERS
BFR95 SI-N 25V 0.15A 1.5W 3.5GHz
BFR96S SI-N 15V 0.1A 5.5GHz 11dB
BFS19 SI-N 30V 30mA 260MHz
BFS22A SI-N 3V 0.75A 4W 175MHz
BFT25 SI-N 8V 6.5mA 50mW 500MHz
BFT45 SI-P 250V 0.5A 0.75W 70MHz
BFT79 SI-P 90V 1A 0.8W >100MHz
BFW10 N-FET 30V 20mA AMPL.
BFW12 N-FET 30V 5mA AMPL.
BFW17A SI-N 25V 0.3A 1.5W 1.1GHz
BFW43 SI-P 150V 0.1A 0.4W 150MHz
BFW92 SI-N 15V 50mA 0.3W 1.6GHz
BFX34 SI-N 60V 5A 0.87W
BFX38 SI-P 55V 1A 0.8W B>85
BFX48 SI-P 30V 0.1A 0.36W
BFX85 SI-N 100V 1A 0.8W
BFY39 SI-N 45V 0.1A 0.3W 150MHz
BFY51 SI-N 60V 1A 0.7W
BFY56 SI-N 60V 1A 0.8W
BFY88 SI-N 25V 25mA 850MHz
BGX885N CATV AMPL. 860MHz 17dB
BGY89 CATV AMP. 450MHz 38dB
BLW60C SI-N 18V 9A 100W 650MHz
BLY87C SI-N 36V 1.53A 20W 175MHz
BLY89C SI-N 18V 6A 73W 800MHz
BLY94 SI-N 65V 6A 50W 175MHz
BS108 N-FET 200V 0.23A 0.8W 8E
BS208 P-FET 200V 0.2A 0.8W
BSN254A N-FET 250V 0.3A 1W <7E
BSN304 N-FET 300V 0.25A 1W <8E
BSR31 SI-P 70V 1A B>100
BSR60 P-DARL 45V 1A 0.8W
BSS38 SI-N 120V 0.1A 0.2W
BSS52 N-DARL 100V 1A 0.8W
BSS89 N-FET 240V 0.3A 1W 6R
BSS92 P-FET 200V 0.15A 1W 38/45
BSV80 N-FET 40V 10mA 0.35W
BSW43 SI-N 60V 0.2A 0.3W B>180
BSW85 SI-N 75V 0.5A 0.5W 250MHz
BSX26 SI-N 40V 0.5A 0.36W
BSX32 SI-N 65V 1A 0.8W 35/40ns

BSX47 SI-N 120V 1A 5W	BSX52 SI-N 25V 0.2A 0.3W B>180
BSX59 SI-N 45V 1A 0.8W	BSX88 SI-N 40V 0.5A 0.36W
BSY56 SI-N 120V 0.5A 0.8W 100MHZ	BTS121A N-FET 100V 22A 95W 0.1E
BU106 SI-N 325V 10A 50W	BU107 SI-N 300V 10A 50W
BU109 SI-N 330V 10A 85W	BU110 SI-N 150V 10A 30W 15MHz
BU124A SI-N 400V 10A 50W 6MHz	BU125 SI-N 130/60V 5A 0.8W 100MHz
BU128 SI-N 300/200V 10A 62W	BU133 SI-N 750/250V 3A 30W TO3
BU1506DX SI-N+D 1500V 5A 32W 0.5US	BU1508AX SI-N 1500V 8A 35W 0.6US BU1508DX
SI-N+D 1500V 8A 35W 0.6US BU180A	SI-N+D 400V 10A
BU180E N-DARL 1500V 5A 12W	BU189 N-DARL 330V 8A 60W
BU208A SI-N 1500V 8A 150W THIN B	BU208B SI-N 700V 5A 80W 7MHz
BU208D SI-N+D 1500V 8A 150W	BU209 SI-N 1700V 4A 12.5W TO3
BU226 SI-N 2000V 1.5A 10W TO3	BU2506DF SI-N+D 1500V 5A 45W 0.4us
BU2506DX SI-N+D1500V 5A 45W 0.4US	BU2508A SI-N 1500V 8A 125W 0.4us
BU2508AF SI-N 1500V 8A 45W 0.4us	BU2508AX SI-N 1500V 8A 45W 0.4US
BU2508D SI-N+D 1500V 8A 125W 0.4us	BU2508DF SI-N+D 1500V 8A 45W 0.4us
BU2508DX SI-N+D 1500V 8A 45W 0.4us	BU2520AF SI-N 1500V 10A 45W 0.2us BU2520AX
SI-N 1500V 10A 45W 0.2us BU2520DF	SI-N+D 1500V 10A 45W 0.35 BU2520DX SI-N+D
1500V 10A 45W 0.35 BU2525A SI-N	1500V 12A 0.2us
BU2525AF SI-N 1500V 12A 45W 0.2us	BU2525AX SI-N 1500V 12A 45W 0.2US
BU2525D SI-N+D 1500V 12A 0.2us	BU2527AF SI-N 1500V 12A 45W 0.2us
BU2527AX SI-N 1500V 12A 45W 0.2US	BU2722AF SI-N 1700V 10A 45W
BU312 SI-N 280/150V 6A 25W	BU325 SI-N 200/200V 3A 25W
BU326A SI-N 900V 6A 75W	BU326S-RFT SI-N 800/400V 6A 60W TO3
BU406 SI-N 400V 7A 65W 0.75us	BU406D SI-N+D 400V 7A 65W 0.75us
BU407 SI-N 330V 7A 65W 0.75us	BU407D SI-N+D 330V 7A 65W 0.75us
BU409D SI-N+D 250V 7A 60W	BU412 SI-N+D 280V 8A
BU413 SI-N 330V 10A 60W TO3	BU414B SI-N+D 900V 8A 60W
BU415A SI-N 800V 12A 120W TO3	BU415B SI-N+D 800V 12A 120W
BU426A SI-N 900V 6A 114W	BU426E SI-N 800V 6A 70W TO220
BU426V SI-N 800/375V 6A 70W	BU433 SI-N 375V 6A 70W
BU500 SI-N 1500V 6A 75W	BU500D SI-N+D 1500/700V 6A 75W
BU505 SI-N 1500V 2.5A 75W 0.9us	BU505D SI-N+D 1500V 2.5A 75W
BU505DF SI-N+D 1500V 2.5A 20W	BU506 SI-N 700V 5A 100W POWER
BU506D SI-N+D 700V 5A 100W POWER	BU506DF SI-N+D 1500V 5A 20W POWER
BU508A SI-N 1500V 8A 125W 0.7us	BU508A SI-N 1500V 8A 125W 0.7us
BU508A SI-N 1500V 8A 125W 0.7us	BU508AF SI-N 1500V 8A 34W 0.7us
BU508AF SI-N 1500V 8A 34W 0.7us	BU508AF SI-N 1500V 8A 34W 0.7us
BU508D SI-N+D 1500V 8A 125W 0.7us	BU508D SI-N+D 1500V 8A 125W 0.7us
BU508DF SI-N+D 1500V 8A 34W 0.7us	BU508DF SI-N+D 1500V 8A 34W 0.7us
BU508DR SI-N+D 1500V 8A 125W	BU522 N-DARL 400/375V 7A 75W
BU526 SI-N 800V 8A 86W	BU536 SI-N 1100V 8A 62W
BU546 SI-N 1350V 6A 100W TO-3	BU603 SI-N 1350V 5A 100W 0.7us
BU606D SI-N+D 400V 7A 90W	BU608 SI-N 400V 6A 90W TO3
BU608D SI-N+D 400V 7A 90W	BU626A SI-N 1000V 10A 100W
BU705 SI-N 1500V 2.5A 75W 0.7us	BU706DF SI-N+D 1500V 5A 32W 0.7us
BU706F SI-N 1500V 5A 32W 0.7us	BU801 SI-N+D 600V 3A 40W
BU806 N-DARL+D 400V 8A 60W 0.35	BU806FI SI-N+D 400V 8A
BU808DF N-DARL+D 1500/700V 5A 50W	BU810 N-DARL+D 600V 7A 75W
BU824 N-DARL+D 650V 0.5A	BU826 N-DARL+D 800V 6A 125W 0.2
BU826A N-DARL+D 900V 6A 125W 0.2	BU920P N-DARL 350V 10A 120W
BU921P SI-N 400/450V 10A 120W	BU931 SI-N 500V 15A 175W
BU931T SI-N 450V 10A 125W	BU932 N-DARL 500V 15A 175W
BU932P N-DARL 500V 15A 125W	BU941P N-DARL 500V 15A 150W
BU941ZP N-DARL 350V 15A 150W	BUF405A SI-N 1000/450V 7.5A 80W
BUF405AF SI-N 1000V 7.5A ISOLATED	BUF410 SI-N 850V 15A 125W
BUH1015 SI-N 1500V 14A 160W 0.11us	BUH1015HI SI-N 1500V 14A 70W 0.11us
BUH1215 SI-N 1500V 19A 200W 0.11us	BUH315 SI-N 1500V 5A 50W
BUH315D SI-N+D 1500/700V 5A 50W	BUH515 SI-N 1500V 8A 60W 3.9us
BUH515D SI-N+D 1500/700V 8A 60W	BUH517 SI-N 1700V 8A 60W 3.9us
BUH517D SI-N+D 1700/700V 8A 60W	BUH715 SI-N 1500V 10A 60W
BUK436/800B N-FET 800V 4A 125W <4E	BUK437/400B N-FET 400V 14A 180W
BUK437/600B N-FET 600V 9A 180W <1E2	BUK438/800B N-FET 800V 7.6A 220W 2E
BUK443/60B N-FET 60V 13A 25W <E1	BUK444/800B N-FET 800V 1.2A 30W 8E
BUK445/600B N-FET 600V 2.2A 30W	BUK446/800B N-FET 800V 2A 30W
BUK454/800A N-FET 800V 2A 75W	BUK455/600B N-FET 600V 4A 100W 2R5
BUK456/200B N-FET 200V 19A 150W <E2	BUK456/60A N-FET 60V 52A 150W 0.028E
BUK456/800A N-FET 800V 4A 125W 3E	BUK555/60B N-FET 60V 35A 125W 0.055E
BUL310 SI-N 1000V 5A 75W 0.4us	BUL310PI SI-N 1000V 5A 35W 0.4us
BUL45 SI-N 400V 5A 75W 12MHZ	BUL54A SI-N 1000V 4A 65W 20MHZ
BUL810 SI-N 1000V 15A 125W	BUR51 SI-N 300/200V 60A 350W

BUR52 SI-N 350/250V 60A 350W
BUS23 SI-N 300V 15A 175W
BUS48AP SI-N 1000V 15A 125W
BUT11A SI-N 1000V 5A 100W 0.8us
BUT11AF SI-N 1500V 5A 20W 0.8us
BUT12AF SI-N 1000V 8A 23W 0.8us
BUT18A SI-N 1000/450V 6A 110W 0.
BUT30V SI-N 200/125V 100A 250W
BUT56A SI-N 1000V 8A 100W
BUT70 SI-N 200V 40A 200W
BUT76A SI-N 1000V 10A 100W 0.8us
BUT92 SI-N 350/250V 50A 250W
BUV18 SI-N 120V 47A 250W 1.5us
BUV21 SI-N 250/200V 40A 250W
BUV24 SI-N 400V 30A 250W
BUV26 SI-N 180V 14A 85W 1.8us
BUV27 SI-N 240V 12A 65W 40ns
BUV28A SI-N 450V 10A 65W 40NS
BUV48A SI-N 1000V 15A 150W 0.8us
BUV48C SI-N 1200/700V 15A 150W
BUV50 SI-N 250V 25A 150W
BUV61 SI-N 300V 50A 250W
BUV90 N-DARL+D 650V 10A 125W
BUV98A SI-N 1000V 30A 150W 5MHz
BUW11AF SI-N 1000V 5A 32W 0.8us
BUW12A SI-N 1000V 8A 125W 0.8us
BUW13 SI-N 850V 15A 175W 0.8us
BUW23 SI-P 450V 10A 125W <300NS
BUW42 SI-P 400V 15A 150W
BUW49 SI-N 160V 30A 150W
BUW72 SI-N 450V 10A 100W
BUW84 SI-N 800V 2A 50W 0.4us
BUX10 SI-N 160V 25A 150W 1.5us
BUX13 SI-N 400V 15A 150W >8MHz
BUX22 SI-N 300V 40A 250W POWSWI
BUX24 SI-N 450/400V 20A 350W >8
BUX37 N-DARL 400V 15A 35W
BUX40 SI-N 160V 20A 120W 1.2us
BUX41N SI-N 220/160V 18A 120W
BUX48A SI-N 1000V 15A 175W 0.8us
BUX54 SI-N 450V 2A 10W >8MHz
BUX66 SI-P 200/150V 2A 35W >20MHz
BUX80 SI-N 800V 10A 100W
BUX82 SI-N 800V 6A 60W
BUX85 SI-N 1000V 2A 40W 0.4us
BUX86P SI-N 800V 0.5A 20W 0.4us
BUX87P SI-N 1000V 0.5A 20W 0.4us
BUX98A SI-N 450V 30A 250W
BUY18S SI-N 80/40V 10A 20W
BUY49P SI-N 250V 3A 10W
BUY69A SI-N 1000V 10A 100W 1us
BUY71 SI-N 2200V 2A 40W HORDEFL
BUY89 SI-N 1500V 6A 80W
UZ100 N-FET 50V 60A 250W 0.18E
BUZ11A N-FET 50V 27A 90W 0.055R
BUZ15 N-FET 50V 45A 125W
BUZ21 N-FET 100V 21A
BUZ22 N-FET 100V 34A 125W 0.055
BUZ310 N-FET 1000V 2.5A 75W <5E
BUZ326 N-FET 400V 10.5A 125W
BUZ332 N-FET 600V 8.5A 150W 0.8R
BUZ338 N-FET 500V 13.5A 180W <E4
BUZ345 N-FET 100V 41A 150W <E045
BUZ380 N-FET 1000V 5.5A 125W 140
BUZ50A N-FET 1000V 2.5A 75W 5E
BUZ71AF N-FET 50V 11A 35W 0.12R
BUZ72AF N-FET 100V 10A 40W ISOLAT
BUZ73A N-FET 200V 5.8A 40W 0.6R
BUZ900 N-FET 160V 8A 125W
BUZ905 P-FET 160V 8A 125W
BUZ90A N-FET 600V 4A 75W 2R

BUS14A SI-N 1000/450V 30A 250W
BUS48A SI-N 1000V 15A 175W
BUS98A SI-N 450V 30A 250W
BUT11A SI-N 1000V 5A 100W 0.8us
BUT12A SI-N 1000V 8A 125W 0.8us
BUT13 N-DARL+D 400V 28A 175W
BUT18AF SI-N 1000V 6A 33W 0.8us
BUT34 N-DARL+D 850V 50A 250W
BUT57 N-DARL+D 400V 15A 110W B>
BUT72 SI-N 400V 40A 200W
BUT90 SI-N 200V 50A 250W
BUT93 SI-N 600V 4A 55W 9MHz
BUV20 SI-N 160V 50A 250W 1.5us
BUV23 SI-N 325V 40A 250W
BUV25 SI-N 500V 20A 250W
BUV26A SI-N 200V 20A 85W
BUV28 SI-N 400V 10A 65W 40ns
BUV46A SI-N 1000/450V 6A 85W
BUV48AF SI-N 1000V 15A 65W
BUV48CF SI-N 1200V 15A 65W
BUV56A SI-N 1000V 10A 70W
BUV70 SI-N 1300/550V 10A 140W
BUV93 SI-N 600/350V 2A 15W 12MHz
BUW11A SI-N 1000V 5A 100W 0.8us
BUW12 SI-N 850V 8A 125W 0.8us
BUW12F SI-N 850V 8A 34W 0.8us
BUW13A SI-N 1000V 15A 175W 0.8us
BUW26 SI-N 800V 10A 125W 20MHz
BUW48 SI-N 120V 30A 150W 1.5us
BUW50 SI-N 250V 25A 150W TO-218
BUW81A N-DARL 800V 10A 80W
BUW85 SI-N 1000V 2A 50W 0.4us
BUX12 SI-N 300V 20A 150W
BUX20 SI-N 160V 50A 350W 1.5us
BUX23 SI-N 400/325V 30A 350W
BUX32B SI-N 1000V 8A 150W
BUX39 SI-N 120/90V 30A 120W 8MHz
BUX41 SI-N 250V 15A 120W
BUX42 SI-N 300V 12A 120W
BUX51 SI-N 300/200V 3.5A 10W >8
BUX55 SI-N 450V 2A 10W 8MHz
BUX77 SI-N 100V 5A 40W >2.5MHz
BUX81 SI-N 1000V 10A 100W
BUX84 SI-N 800V 2A 40W 0.4us
BUX85F SI-N 1000V 2A 18W 0.4us
BUX87 SI-N 1000V 0.5A 20W 0.4us
BUX88 SI-N 1500V 12A 160W 7MHz
BUX98C SI-N 1200V 30A 250W 5MHz
BUY47 SI-N 150/120V 7A 10W 90MHz
BUY49S SI-N 250V 3A 10W 50MHz
BUY70A SI-N 1000/400V 10A 75W
BUY72 SI-N 280/200V 10A 60W
BUZ10 N-FET 50V 20A 80W 0.08R
BUZ11 N-FET 50V 36A
BUZ14 N-FET 50V 39A 125W
BUZ171 P-FET 50V 8A 40W 0.3R
BUZ215 N-FET 500V 5A 75W <1E5
BUZ30A N-FET 200V 7A 75W
BUZ325 N-FET 400V 12.5A 125W <E3
BUZ330 N-FET 500V 9.5A 125W 0E6
BUZ332A N-FET 600V 8A 150W 0.9E
BUZ341 N-FET 200V 33A 170W 0.07E
BUZ349 N-FET 100V 32A 125W
BUZ384 N-FET 500V 10.5A 125W
BUZ71 N-FET 50V 18A 80W 0.1R
BUZ72A N-FET 100V 11A
BUZ73 N-FET 200V 7A 40W 0.4R
BUZ90 N-FET 600V 4.5A 70W <1E6
BUZ901 N-FET 200V 8A 125W
BUZ906 P-FET 200V 8A 125W
BUZ90AF N-FET 600V 4.3A 75W

BUZ91A N-FET 600V 8A 150W 0.9R
CA3018 DARLINGTON BJT ARRAY
D44H8 SI-N 60V 10A 50W
DTA114EK SI-P 50V 0.1A 0.2W 10K/10
DTA114TL SI-P 50V 0.1A 10KOHM
DTA124ES SI-P 50V 0.1A 22K/22KOHM
DTA143EK SI-P 50V 0.1A 0.2W 47/47K
DTA144EK SI-P 50V 0.1A 0.2W 47K/47
DTA144TS SI-P 50V 0.1A 0.3W Rb=47K
DTC114TS SI-N 50V 0.1A 10K
DTC124EK SI-N 50V 0.1A 0.2W 22/22K
DTC143EK SI-N 50V 0.1A 0.2W 4K7/4K
DTC143TS SI-N 50V 0.1A 4K7OHM
DTC144EK SI-N 50V 0.1A 0.2W 47/47K
DTC144EU SI-N 50V 0.1A 0.2W 47/47K
DTC144WS SI-N 50V 0.1A 0.2W 47/22K
FT5754M DARLINGTON ARRAY
GD243 GE-P 65V 3A 10W
GT20D201 P-IGBT 250V 20A 250W
HPA100R SI-N+D 1500V 10A 150W 0.2
IR2403 DARL.ARRAY 7x45V 0.4A
IRF120 N-FET 100V 9.2A 60W <58/5
IRF230 N-FET 200V 9A 75W <0E4
IRF250 N-FET 200V 30A 150W
IRF340 N-FET 400V 10A 125W <62/1
IRF440 N-FET 500V 8A 125W <0E85
IRF520 N-FET 100V 10A 70W 0.27R
IRF540 N-FET 100V 28A 150W 0.077
IRF640 N-FET 200V 18A 125W 0.18R
IRF730 N-FET 400V 5.5A 100W 1.0R
IRF740F N-FET 400V 5.5A 40W <E55
IRF830 N-FET 500V 4.5A 100W 1.5R
IRF840 N-FET 500V 4.5A 40W 0.85R
IRF9140 P-FET 100V 19A 125W
IRF9530 P-FET 100V 12A 88W 0.3R
IRF9610 P-FET 200V 1.75A 20W 3R0
IRF9630 P-FET 200V 6.5A 75W 0R8
IRFBC30 N-FET 600V 3.9A 100W 2R2
IRFBE30 N-FET 800V 4.1A 125W <3E
IRFD9120 P-FET 100V 1A 1.3W <E6
IRFF120 N-FET 100V 6A 20W 0.3E
IRFP064 N-FET 60V 70A 300W <E009
IRFP150 N-FET 100V 40A 180W 0E55
IRFP250 N-FET 200V 33A 180W
IRFP350 N-FET 400V 18A 250W 0E3
IRFP450 N-FET 500V 14A 180W 0E4
IRFP9140 P-FET 100V 19A 150W 0E2
IRFPC40 N-FET 600V 6.8A 150W 1.2E
IRFPE40 N-FET 800V 5.4A 150W <2E
IRFPF40 N-FET 900V 4.7A 150W <2E5
IRFR9024 P-FET 60V 9.6A 50W 0.28W
IRFZ44 N-FET 60V 46A 250W 0E028
ITT9013G SI-N 30V 0.5A 100MHZ
J300 N-FET 25V 6mA 0.35W
J310 N-FET 25V 60mA Up<6.5V VH
SA733 SI-P 60V 0.15A 0.25W 50MHZ
KSC2328A SI-N 30V 2A 1W 120MHZ
KSC2331 SI-N 80V 0.7A 1W 30MHZ
KTC3198 SI-N 60V 0.15A 0.4W 130MHZ
KTC9013 SI-N 30V 0.5A 0.625W
KTC9015 SI-P 50V 0.15A 0.625W
KTD1351 SI-N 60V 3A 30W 3MHZ
LM394H SUPERMATCH TRANS.PR.
M54661P 4xTRANS.ARRAY+DIODE 1.5A
MGF1302 N-FET 6V 0.1A 0.3W 4GHz
MJ10005 N-DARL+D 500/400V 20A 175
MJ10012 N-DARL+D 600V 10A 175W
MJ11015 P-DARL 120V 30A 200W
MJ11032 N-DARL 120V 50A 300W
MJ15003 SI-N 140V 20A 250W 3MHZ
MJ15015 SI-N 120V 15A 180W 0.8MHZ

BUZ93 N-FET 600V 3.6A 80W <2E5
D44H11 SI-N 80V 10A 50W 50MHZ
D45H11 SI-N 80V 10A 50W 0.5us
DTA114ES SI-P 50V 0.1A 10K/10KOHM
DTA114YL SI-P 50V 0.1A 10K/47KOHM
DTA124XS SI-P 50V 0.1A 22K/47KOHM
DTA143ES SI-P 50V 0.1A 4K7/4K7OHM
DTA144ES SI-P 50V 0.1A 47K/47K
DTC114ES SI-N 50V 0.1A 10K/10KOHM
DTC114YS SI-N 50V 0.1A 10K/47K
DTC124ES SI-N 50V 0.1A 22K/22KOHM
DTC143ES SI-N 50V 0.1A 4K7/4K7OHM
DTC143XS SI-N 50V 0.1A 0.3W 4.7K/1
DTC144ES SI-N 50V 0.1A 47K/47KOHM
DTC144TS SI-N 50V 0.1A 0.3W 47KOHM
ESM6045DV N-DARL+D 450V 84A 250W
FT5764M DARLINGTON ARRAY
GT20D101 N-IGBT 250V 20A 180W
H6N80 N-FET 800V 4.2A 170W 1E9
HPA150R SI-N+D 1500V 15A 180W 0.2
IR2422 7XDARLINGTON TRAN. ARRAY
IRF140 N-FET 100V 28A 150W 0E77
IRF240 N-FET 200V 18A 125W
IRF330 N-FET 400V 5.5A 75W <1E
IRF350 N-FET 400V 13A 150W 0.4E
IRF450 N-FET 500V 13A 150W
IRF530 N-FET 100V 16A 90W 0.16R
IRF630 N-FET 200V 9A 75W 0.4E
IRF644 N-FET 250V 14A 125W <E28
IRF740 N-FET 400V 10A 125W 0.55R
IRF820 N-FET 500V 3A 75W 3.0R
IRF830F N-FET 500V 3A 35W 1.5R
IRF840F N-FET 500V 4.5A 40W 0.85R
IRF9240 P-FET 200V 11A 125W <E5
IRF9540 P-FET 100V 19.0A 150W 0R2
IRF9620 P-FET 200V 3.5A 40W 1R5
IRF9640 P-FET 200V 11A 125W 0R5
IRFBC40 N-FET 600V 6.2A 125W 1R2
IRFD120 N-FET 100V 1.3A 1.3W <E27
IRFD9220 P-FET 200V 0.6A 1E5 1W <9
IRFP054 N-FET 60V 70A 230W <0E014
IRFP140 N-FET 100V 31A 180W 0E77
IRFP240 N-FET 200V 20A 150W 0E18
IRFP340 N-FET 400V 11A 150W <E55
IRFP360 N-FET 400V 28A 410W 0.2E
IRFP460 N-FET 500V 25A 410W 0E27
IRFP9240 P-FET 200V 12A 150W
IRFPC50 N-FET 600V 13A 250W 0.60E
IRFPE50 N-FET 900V 7.8A 190W <1E2
IRFPF50 N-FET 900V 6.7A 190W <1E6
IRFZ20 N-FET 50V 15A 40W <120/70
IRFZ48 N-FET 60V 50A 250W 0.018E
J111 N-FET 40V 50mA 0.4W 30E
J309 N-FET 25V 30mA Up<4V VHF
KSA708 SI-N 80V 0.7A 0.8W 50MHZ K
KSC2316 SI-N 120V 0.8A 0.9W 120MHZ
KSC2330 SI-N 300V 0.1A 50MHZ
KTA1273 SI-P 30V 2A 1W 120MHZ
KTC9012 SI-P 30V 0.5A 0.625W
KTC9014 SI-N 50V 0.15A 0.625W
KTC9018 SI-N 30V 20mA 0.2W 500MHZ
LM394CH SUPERMATCH TRANS.PR.
LM395T BLOWOUT RESIST. TRANSISTO
MAT02FH 2xSI-N 40V 20mA 0.5W 450MHZ
MJ10001 N-DARL+D 500V 20A 175W B>
MJ1001 N-DARL 80V 8A 90W
MJ10016 N-DARL+D 500V 50A 250W 1us
MJ11016 N-DARL 120V 30A 200W
MJ11033 P-DARL 120V 50A 300W
MJ15004 SI-P 140V 20A 250W 3MHZ
MJ15016 SI-P 120V 15A 180W 0.8MHZ

MJ15022 SI-N 350/200V 16A 250W
MJ15024 SI-N 250V 16A 250W
MJ16018 SI-N 1500V 10A 175W
MJ2955 SI-P 100V 15A 150W 4MHz
MJ4032 P-DARL 100V 10A 150W
MJ413 SI-N 400V 10A 125W > 2.5MHz
MJ802 SI-N 90V 30A 200W
MJE13005 SI-N 300V 8A 75W
MJE13007 SI-N 400V 8A 80W
MJE15030 SI-N 150V 8A 50W 30MHz
MJE18004 SI-N 450V 5A 100W 13MHz
MJE18008 SI-N 450V 8A 125W 0.3US
MJE243 SI-N 100V 4A 15W >40MHz
MJE270 N-DARL 100V 2A 15W >16MHz
MJE2955T SI-P 70V 10A 90W AFPOWER
MJE340 SI-N 300V 0.5A 20W VIDPOW
MJE5850 SI-P 350/300V 8A 80W
MJE8502 SI-N 700V 5A 80W B>750
MJF18008 SI-N 450V 8A 45W 0.3us
MJW16018 SI-P 800V 10A 150W 3MHz
MJW16212 SI-N 650V 10A 150W
MPS3640 SI-P 12V 80mA 635mW 500MHz
MPSA10 SI-N 40V 0.1A 0.21W 50MHz
MPSA14 SI-N 30V 0.5A 0.625W
MPSA42 SI-N 300V 0.5A 0.625W
MPSA56 SI-P 80V 0.5A 0.625W DRIV
MPSA92 SI-P 300V 0.5A 0.625W
MRF237 SI-N 36V 0.6A 4W 174MHz
MRF475 SI-N 20V 4A 4W 50MHz
P6N60 N-FET 600V 6A 125W 1E8
PH2369 SI-N 15V 0.5A 0.5W 12/18ns
PN2907 SI-P 40V 0.6A 0.4W PLASTIC
PN3563 SI-N 30V 30mA 0.2W 600MHz
R1004 SI-N 50V 0.1A 47K/47K
S175 RF PWR AMP TRANSISTOR
S2000AF SI-N 1500V 8A 50W 0.7us
S2055N SI-N+D 1500V 8A 50W 0.3us
SGSF313 SI-N 450V 7A 70W 0.3us
SGSF344 SI-N 600V 7A 85W
SGSF464 SI-N 600V 10A 140W
SGSIF444 SI-N 600V 7A 55W
SLA4390 DARLINGTON ARRAY
SS8550 SI-P 40V 1.5A 1W 100MHz
SSM2220P 2xSI-P 36V 20mA 0.5W 190MHz
STA341M P/N-ARRAY 30V 1A B>100
STA402A P-ARRAY 4x50V 4A B>1K
STA434A P/N-ARRAY 2*60V 4A 20W B>
STA451C P/N-ARRAY 2x60V 3A B>40
STA8012 TRANSISTOR ARRAY
STP3NA60 N-FET 600V 2.9A 80W <4E
STP4NA60 N-FET 600V 4.3A 100W <2E2
STP4NA80 N-FET 800V 4A 110W <3E
STW15NA50 N-FET 500V 14.6A 190W 0.0
THD200FI SI-N 1500V 10A 60W
TIP107 P-DARL 100V 15A 80W
TIP117 P-DARL 100V 2A 50W
TIP127 P-DARL 100V 5A 65W
TIP137 P-DARL 100V 8A 70W
TIP142T N-DARL 100V 10A 80W
TIP152 N-DARL+D 400/400V 7A 80W
TIP2955 SI-P 100V 15A 90W NF/S-L
TIP3055 SI-N 100V 15A 90W NF/S-L
TIP34C SI-P 100V 10A 80W 3MHz
TIP36C SI-P 100V 25A 125W 3MHz
TIP42C SI-P 140V 6A 65W
TIP54 SI-N 500V 3A 100W >2.5MHz
TIPL760A SI-N 100V 4A 80W 12MHz
TIPL762A SI-N 800V 6A 120W POWER
TIPL790A SI-N 150V 10A 70W 10MHz
2xN-FET 25V 30mA 0.35W
UPA81C N-ARRAY 8x40V 0.4A B>1K

MJ15023 SI-P 350V 16A 250W 4MHz
MJ15025 SI-P 400V 16A 250W 4MHz
MJ2501 P-DARL 80V 10A 150W
MJ3001 N-DARL 80V 10A 150W
MJ4035 N-DARL 100V 16A 150W
MJ4502 SI-P 100V 30A 200W
MJE13004 SI-N 300V 4A 75W TO220
MJE13005 SI-N 300V 8A 75W
MJE13009 SI-N 400V 12A 100W
MJE15031 SI-P 150V 8A 50W 30MHz
MJE18006 SI-N 450V 6A 100W 14MHz
MJE210 SI-P 40V 5A 15W >65MHz
MJE253 SI-P 100V 4A 15W >40MHz
MJE271 P-DARL 100V 2A 15W B>1K5
MJE3055T SI-N 70V 10A 90W AFPOW.
MJE350 SI-P 300V 0.5A 20W VIDPOW
MJE800 N-DARL+D 60V 4A 40W B>750
MJF18004 SI-N 450V 5A 35W 13MHz
MJF18204 SI-N 600V 5A 35W 13MHz
MJW16206 SI-N 1200V 12A 150W 3MHz
MPF102 N-FET 25V 2mA Up<8V
MPSA06 SI-N 80V 0.5A 0.625W DRIV
MPSA12 N-DARL 20V 0.5A 0.625W
MPSA18 SI-N 45V 0.2A 625mW 100MHz
MPSA44 SI-N 500V 0.3A 625mW 20MHz
MPSA70 SI-P 40V 0.1A 0.35W >125MHz
MPSH10 SI-N 25V 40mA 0.35W 650MHz
MRF455 SI-N 36V 15A 60W 30MHz
ON4359 N-DARL+D 120V 4A 40W >10MHz
PH2222A SI-N 75V 0.8A 0.5W PLASTIC
PN2222A SI-N 75V 0.8A 0.5W PLASTIC
PN2907A SI-P 60V 0.6A 0.4W PLASTIC
PN3638 SI-P 25V 0.5A 0.625W 100MHz
RFP40N10 N-FET 100V 40A 160W 0.04E
S1854 DRIVER STAGE 112.5/117.5V
S2000N SI-N 1500V 8A 50W 0.7us
S2530A SI-N 1000V 10A 100W
SGSF313XI SI-N 1000V 5A 25W 0.3us
SGSF445 SI-N 600V 7A 95W
SGSIF344 SI-N 600V 7A 35W
SLA4061 N-DARL 120V 5A 25W POWER
SS8050 SI-N 40V 1.5A 1W 100MHz
SSM2210P 2xSI-N 40V 20mA 0.5W 200MHz
| STA301A N-ARRAY 3x60V 4A B>1K
STA401A N-ARRAY 4x60V 4A B>1K
STA403A N-ARRAY 4x100V 4A B>1K
STA441C N-ARRAY 4x160V 1.5A B>40
STA471A N-ARRAY 4x60V 2A B>2K
STA901M TRANSISTOR ARRAY
STP3NA60F N-FET 600V 2.1A 40W <4E
STP4NA60F N-FET 600V 2.7A 40W <2E2
STP4NA80F N-FET 800V 2.5A 45W <3E
SUP70N06-14 N-FET 60V 70A 142W 0.014E
TIP102 N-DARL 100V 8A 80W
TIP112 N-DARL 100V 2A 50W
TIP122 N-DARL 100V 5A 65W
TIP132 N-DARL 100V 8A 70W
TIP142 N-DARL 100V 10A 125W
TIP147 P-DARL+D 100V 10A 125W
TIP162 N-DARL 380V 10A 3W
TIP29E SI-N 180V 2A 30W >3MHz
TIP33C SI-N 115V 10A 80W
TIP35C SI-N 100V 25A 125W 3MHz
TIP41C SI-N 100V 6A 65W 3MHz
TIP50 SI-N 400V 1A 40W 2us
TIPL760 SI-N 850/400V 4A 75W
TIPL761A SI-N 1000V 4A 100W
TIPL763A SI-N 1000V 8A 120W 8MHz
TIPL791A SI-N 450V 4A 75W U440
UPA63H 2xN-FET 60V Idss>20mA 0.5
VN10KM N-FET 60V 0.31A 5E Up<2.5

VN66AFD N-FET 60V 2A 12W 3E Up<2.
ZTX213 SI-P 45V 0.2A 0.3W 350MHz
ZTX450 SI-N 60V 1A 1W 150MHz
ZTX653 SI-N 120V 2A 1W >140MHz

VN88AFD N-FET 80V 1.3A 20W Up<2.5
ZTX342 SI-N 120V 0.1A 0.3W
ZTX550 SI-P 60V 1A 1W >150MHz
ZTX753 SI-P 120V 2A 1W TO92